

F07461

SKYLINE MIFARE/EM WG KARTENLESER V

BESCHREIBUNG

Leser, der das Öffnen der Tür durch Annähern einer Mehrfrequenz-Proximity-Karte oder eines Schlüsselanhängers (EM (125 kHz), MIFARE (13,56 MHz) und HID (125 kHz, ISOProxII) ermöglicht. Nur autorisierte Karten oder Schlüsselanhänger aktivieren das Gerät. Körperkontakt ist nicht erforderlich. Akustische Bestätigung der Annahme oder Ablehnung der vorgelegten Karte oder des Schlüsselanhängers. Zutrittskontrollmodul zum Einbau in Türsprechanlagen/Video-Zugangspaneele SKYLINE und CITYLINE. Für den Innen- und Außenbereich empfohlen. Die Leser sind vom Typ Wiegand 26, sodass die Zutrittskontrollanlage mit Sabotageschutz ausgestattet werden kann, da sie weder den Türöffnungsmechanismus noch den Anschluss des Ausgangsknopfs enthält. Diese Funktionen werden vom Türcontroller unterstützt, der das Wiegand 26-Protokoll verwendet und daher unzugänglich für Manipulationen ist. Der Türcontroller wird im Innenbereich (sicherer Bereich) und der Leser im Außenbereich installiert.

Konfiguration als STAND-ALONE:

- Für Anschluss und Betrieb ist ein Türcontroller (empfohlen: Art.-Nr. 5193) erforderlich.
- Benutzerkapazität abhängig vom Controller (beim Mini-WLAN-Controller sind es bis zu 1.000 Benutzerkarten oder Schlüsselanhänger).
- Es ist kein physischer Kontakt zwischen Leser und Karte erforderlich. Der Leseabstand beträgt 5 cm (Karte) bzw. 1,5 cm (Schlüsselanhänger).
- Akustische Bestandsinformationen.
- Sehr einfache manuelle Programmierung. Verwendung von HIGH/LOW MASTER-Karten.
- Standalone-Controller (Ref. 5193) mit 1 Relaisausgang.
- Aktivierung der Relais-Schlossentriegelung mit programmierbarer Zeit. Programmierbar von 1 bis 99 Sekunden. Standalone-Programmierung.
- Dies kann auf zwei Arten erfolgen:
    - Mit Mastercard.
    - IR-Programmiertastatur im Lieferumfang des Controllers enthalten.
- Es wird empfohlen, den Controller in derselben Unterputzdose oder direkt hinter der installierten Wand zu installieren, da dies die Programmierung über die IR-Tastatur erleichtert, da der Programmierer direkte Sicht auf den Controller benötigt.

ZENTRALISIERTE Technische Merkmale

- Es ist kein physischer Kontakt zwischen Leser und Karte erforderlich. Der Leseabstand beträgt 5 cm (Karte) bzw. 1,5 cm (Schlüsselanhänger).
- Akustische Bestandsinformationen.
- Der Leser kann mit anderen Türsteuerungen verwendet werden, die Wiegand 26 (WG)-Protokolle verwenden.
- Konfiguration als ZENTRALISIERT mit FERMAX MDS-System:
- Proximity-Leser mit einer Kapazität für bis zu 1.020 Benutzerkarten/Schlüsselanhänger mit der MDS-Zentraleinheit (Ref. 2405). 2.048 Benutzerkarten/Schlüsselanhänger mit der AC Plus-Zentraleinheit (Ref. 4410).
    - Für Anschluss und Betrieb ist ein Türcontroller (Art.-Nr. 4420) erforderlich.
- Verkabelung: 5 Drähte zum Türcontroller. Zentrale Programmierung Die Programmierung erfolgt über die PC-Software, die der installierten Zentraleinheit entspricht (Ref. 2405 oder Ref. 4410).
- Weitere Informationen finden Sie unter „Technische Merkmale des Türcontrollers“.

ZUBEHÖR

- Ref. 5193 MINI-WIFI-STANDALONE-CONTROLLER
- Ref. 4420 ZENTRALE TÜRSTEUERUNG.
- Ref. 4410 AC+ ZENTRALE EINHEIT (DIN10)
- Ref. 2405 MDS-ZENTRALEINHEIT (DIN10)
- Ref. 67501 UNIV. SCHLOSSÖFFNER 990N-P22 10-24V MAX (Schlossöffner mit kurzer Armatur für Normalbetrieb und verstellbarer Falle)
- Ref. 4813 STROMVERSORGUNG 12Vdc/2A

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-15,55]
Umweltschutzklasse (IP)	52
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	47.5 x 105.2 x 20
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	7
Modularidad	Ja
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	0.42
ALLGEMEINE MERKMALE ZUTRITTSKONTROLLE	
Integrierter Controller	Nein
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.22018
Verpackungsmaße (cm)	13,5x10x6
EAN	8424299074610

ZUBEHÖR



F05223

KIT AC-MAX 2 TÜREN



F05224

AC-MAX 4 TÜREN