

F01616

DECODER RELAIS FERMAX MEET 10 AUSGÄNGE

BESCHREIBUNG

Der MEET FERMAX 10 OUTPUTS RELAY DECODER ist ein Gerät zur: Steuerung von Relais für MEET-Monitore. Benutzer können bis zu 8 Geräte (Lichter, Bewässerung usw.) über den Monitor selbst aktivieren. Das Modul wird direkt auf dem Monitor installiert. Als Teil des Aufzugssteuerungssystems. In diesem Fall wird das Modul an die KARTE des Blocks angeschlossen, in dem sich die zu steuernden Aufzüge befinden.

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

- **Aufzugssteuerung:** Der MEET Fermax-Relaisdecoder mit 10 Ausgängen generiert die Trockenkontakte für die in einer Aufzugssteuerung erforderlichen Aktivierungen. Jeder der NO/NC-Kontakte der Relaisausgänge ist einer Etage zugeordnet, maximal sind es 32 Etagen. Es ist ein zugehöriges Modul Nr. 9645 erforderlich. Die Anweisungen dieses Moduls werden über MODBUS an die Relaisdecoder übertragen, wobei ein 2-Draht-Bus als physikalisches Medium verwendet wird.
- **Relaissteuerung:** Alle Besonderheiten des Wohngebiets, die über einen Trockenkontakt gesteuert werden können, können über MEET-Relaismodule verwaltet werden, die direkt an den entsprechenden Monitor angeschlossen werden. Die Aktivierung jedes einzelnen Relais erfolgt direkt über den Monitorbildschirm und besteht aus einer zeitgesteuerten Aktivierung, die zwischen 1 und 120 Sekunden einstellbar ist.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Fütterung:
  - 7-24 VDC
  - Standby: 0,28 W
  - Aktiv: 5,46 W
- Konnektivität:
  - RS-485 Modbus
  - 10 Relaisausgänge: COM/NO/NC
- Betrieblich:
  - 10 Relaiskontakte 24V/10A
  - LEDs prüfen
  - Verkörperter Wachhund
- Umweltmerkmale:
  - Betriebstemperatur: -40 °C, +55 °C
  - Relative Luftfeuchtigkeit: 10 – 95 % (ohne Kondensation)
  - IP: 51
- Mechanische Eigenschaften:
  - 145 x 90 x 40 mm
  - Montage auf standardmäßiger 35-mm-DIN-Schiene

Technology: MEET

Abmessungen des Produkts: 145 X 90 X 45 mm

Weight: 0,274 kg

Measures of the packed product: 6,3x17,7x9,5 cm

EAN 13: 8424299016160