

F14501

MONITOR NEO 7 "POE WHITE MEET

BESCHREIBUNG

NEO ist ein 7-Zoll-Monitor mit einem weißen kapazitiven Touchscreen. Die grafische Benutzeroberfläche von NEO bietet ein äußerst intuitives Benutzererlebnis, da sich ihr Design auf die Funktionen einer Video-Gegensprechanlage für Privathaushalte konzentriert.

EIGENSCHAFTEN

- Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen
- Freihändige Kommunikation
- Interne Gegensprechanlage innerhalb der Wohnung
- Anruf von Wohnung zu Wohnung
- Anzeige von IP-CCTV-Kameras (bis zu 8)
- Anzeige von CCTV-IP-Kameras, die mit der Straßentafel verbunden sind, und Aktivierung von 4 zugehörigen Relais/Türöffnern.
- MEET ME-Anrufweiterleitungsfunktion
- Türklingelanschluss
- Aktivierung des Hilfsrelais (bis zu 8 mit Ref. 1616)
- Machen Sie ein Foto vom automatischen Anruf
- Nicht stören-Modus
- Unterschiedliche Töne abhängig vom Ursprungsort des Anrufs.
- 7 Alarmzonen + Sabotage
- Aufzugssteuerung
- Verfügbar in 12 Sprachen
- Remote-Neustart und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
- SIP-kompatibel

FUNKTIONEN

1. PORTIER. Benutzer können den gewünschten Concierge anrufen, indem sie ihn aus der Liste auswählen. Verfügt der Concierge über eine angeschlossene Kamera, kann die Concierge-Station eingesehen werden.

2. AUTOMATISCHER START VON PANEL UND CCTV-KAMERA. Zur Überwachung können Nutzer den Videokanal aktivieren. Sobald die Kommunikation mit dem Panel hergestellt ist, kann der Benutzer sprechen und die Tür öffnen. Auch die Überwachung autorisierter Videoüberwachungskameras ist möglich.

3. ZUSATZKAMERA UND ZUSATZRELAIS WÄHREND DES ANRUFS. Wenn der Anruf vom Panel eingeht, ist es möglich, zusätzliche IP-CCTV-Kameras (bis zu 4) anzuzeigen, um verschiedene Blickwinkel anzuzeigen oder dem Besucher folgen zu können. Gleichzeitig können Hilfsrelais (bis zu 4) aktiviert werden, um zusätzliche Türen oder Schranken zu öffnen.

4. TÜRKLINGEL. Es besteht die Möglichkeit, einen Druckknopf anzuschließen und die Türklingel zu aktivieren, indem auf dem Monitor ein Klingelton abgespielt wird.

5. INTERNE KOMMUNIKATION. Der Monitor kann andere Monitore innerhalb derselben Einrichtung anrufen.

6. EXTERNE KOMMUNIKATION. Der Monitor kann andere Monitore in verschiedenen Wohnungen anrufen.
7. ANRUFPROTOKOLL. Benutzer können problemlos den Anrufverlauf anzeigen und aufgenommene Fotos ansehen.
8. FOTOAUFNAHME. Bei einem Anrufeingang macht der Monitor automatisch eine Aufnahme.
9. NACHRICHTEN. Benutzer können Textnachrichten von der Wohnverwaltungssoftware erhalten, sodass sie benachrichtigt werden, wenn in der Gemeinschaft ein Paket eintrifft, eine Wartungsaufgabe ansteht oder ein wichtiges Ereignis stattfindet. (Verwaltungssoftware erforderlich). Maximal 64 Nachrichten.
10. AUFZUGSSTEUERUNG. Mieter können diese Funktion aktivieren, um Besuchern den Zugang zu den Stockwerken ihrer Wohnung zu ermöglichen, indem sie einfach die Türöffnungstaste am Monitor betätigen. Mieter haben außerdem die Möglichkeit, vor Verlassen der Wohnung den Aufzug zu rufen, so dass dieser auf der jeweiligen Etage der Wohnung bereit steht.
11. ALARM. Der Monitor verfügt über 7 Alarmzonen, die auf einfache Weise mit 3 Modi verwaltet werden:

HOME: niedrigste Sicherheitsstufe SLEEP: mittlere Sicherheit ABWESEN: maximale Sicherheit

12. SOS. Indem der Benutzer dieses Symbol einige Sekunden lang gedrückt hält, löst er einen SOS-Alarm aus und sendet so eine Nachricht an den Concierge und an die MEET-Verwaltungssoftware.
13. BITTE NICHT STÖREN. Es besteht die Möglichkeit, den „Nicht stören"-Modus einzustellen, so dass bei Anrufen für eine bestimmte Zeit kein Ton ausgegeben wird. Wenn diese Funktion aktiv ist, leuchtet die LED-Anzeige.
14. RELAISAKTIVIERUNG. Mit dem Relaismodul Ref.1616 können bis zu 8 Relais aktiviert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
EIGENSCHAFTEN	
Gesprächsmodus	Freisprechen: Gespräch im Freisprech-Modus
Webserver	Ja
Sip-kompatibel	Ja
RTSP-Überwachungskameras	8
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (ºC)	[-10,55]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[20,95]
Umweltschutzklasse (IP)	30
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	129 x 203 x 17.5
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	2.4
Maximale Leistungsaufnahme (W)	6

BILDSCHIRM	
Anzeigegröße	7 "
Bildschirmauflösung (HxV)	800 x 480
AUDIO	
Audio-Codec	G.711
VIDEO	
Videocodec	H.264
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.625
Verpackungsmaße (cm)	6,8x31x21,5
EAN	8424299145013

ZUBEHÖR



F01616

DECODER RELAIS FERMAX MEET 10 AUSGÄNGE