


F14833

# MONITOR WIT 10" HOME AUT. POE NEGRO MEET

## DESCRIPTION

WIT è un monitor con schermo capacitivo da 7" o 10". L'interfaccia grafica di WIT crea un'esperienza utente davvero intuitiva grazie alla sua attenzione all'interfono residenziale.

### CARATTERISTICHE

- Schermo capacitivo (7" / 10")
- 2 colori (bianco e nero)
- Comunicazione bidirezionale in vivavoce
- TFT a colori ad alta definizione
- Diversi toni di chiamata in base alla provenienza
- Aggiornamento del firmware via rete
- Basato su Android 10
- Disponibile in 12 lingue (inglese, spagnolo, tedesco, polacco, francese, cinese, russo, turco, ebraico, portoghese, vietnamita, farsi)
- 7 zone di allarme integrate + sabotaggio
- Reset e ripristino delle impostazioni di fabbrica
- Intercomunicazione tra dispositivi all'interno della stessa abitazione
- Comunicazione tra abitazioni

FUNZIONI

1. CONCIERGE. Gli utenti possono chiamare qualsiasi concierge del complesso selezionandolo dall'elenco. Se il concierge è dotato di una telecamera associata, durante la conversazione è possibile visualizzare anche la sua immagine.

2. ACCENSIONE AUTOMATICA DEL PANNELLO E DELLA TELECAMERA CCTV. Gli utenti possono contattare il pannello stradale del proprio isolato, scattare una foto e aprire la porta, se lo desiderano. È inoltre possibile visionare, a piacimento, le telecamere IP CCTV autorizzate. Ciò è possibile semplicemente selezionando la lastra o la telecamera dall'elenco disponibile.

3. PASSA ALLA TELECAMERA AEREA E ALL'APERTURA DELLA PORTA DURANTE LA CONVERSAZIONE. Quando si riceve una chiamata dal pannello (blocco o ingresso generale), è possibile selezionare fino a 4 telecamere CCTV aggiuntive per un angolo di visione migliore o per poter monitorare la visita. Contemporaneamente è possibile aprire fino a 4 relè aggiuntivi per l'apertura di barriere o porte secondarie.

4. CAMPANELLO CON VISTA TRAMITE TELECAMERA. È possibile collegare un pulsante direttamente al monitor in modo che, quando premuto, attivi il campanello sul monitor. Allo stesso tempo, il monitor può visualizzare l'immagine di una telecamera IP come uno spioncino elettronico, aumentando la sicurezza.

5. CHIAMATA TRA CASE E ALL'INTERNO DELLA STESSA CASA. Il monitor consente all'utente di chiamare altre abitazioni all'interno dello stesso complesso residenziale e di effettuare chiamate anche tra dispositivi nella stessa abitazione.

6. REGISTRO DELLE CHIAMATE. Gli utenti potranno visualizzare il registro delle chiamate, nonché la foto o le foto associate alla chiamata. È possibile la cancellazione singola o completa delle informazioni memorizzate.

7. CATTURA FOTO. Quando si riceve una chiamata, è possibile scattare automaticamente una foto. Allo stesso modo, durante la comunicazione è possibile scattare altre foto.
8. MESSAGGI. Gli utenti possono ricevere messaggi di testo dal software di gestione della community. In questo modo potrai essere informato sulla ricezione dei pacchi, sui programmi di manutenzione e sugli annunci delle riunioni. (È richiesto il software di gestione MEET). Massimo 64 messaggi.
9. CONTROLLO ASCENSORE. Gli utenti possono concedere ai visitatori l'accesso solo al piano in cui risiedono, semplicemente aprendo la porta durante la chiamata. È anche possibile chiamare l'ascensore o inviarlo al piano terra dal monitor stesso.
10. ALLARMI. Il monitor dispone di 7 zone di allarme, che possono essere gestite utilizzando le seguenti modalità:

HOME: Livello di sicurezza minimo (attivare solo allarmi tecnici). NOTTE: Livello di sicurezza medio (ad esempio si attivano solo le zone di allarme perimetrali). OUT: Livello di sicurezza massimo (tutte le zone di allarme della casa sono attivate)

11. SOS. L'utente può generare un segnale di emergenza premendo l'icona SOS per alcuni secondi. In questo modo, il monitor invierà un allarme di emergenza sia al concierge che al software di gestione MEET.
12. NON DISTURBARE. È possibile attivare la modalità non disturbare sul monitor, in modo che le chiamate in arrivo non generino alcuna suoneria per un determinato periodo di tempo selezionabile. Quando questa modalità è attiva, verrà attivato il LED "Non disturbare".
13. ATTIVAZIONE RELÈ. È possibile controllare fino a 8 relè utilizzando il modulo relè rif. 1616


Tutte le funzionalità possono essere disattivate dall'installatore, ad eccezione della funzione Non disturbare.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **SISTEMA** | |
| privacy della conversazione | Sì |
| **CARATTERISTICHE** | |
| Processore | Quad-core |
| FLASH | 4GB |
| SDRAM | 1 GB |
| S.O | Android 10 |
| Modalità di conversazione | Mani libere: conversazione in modalità mani libere |
| Server web | Sì |
| Compatibile con Sip | Sì |
| Ciclo di induzione | No |
| Telecamere ausiliarie CCTV RTSP | 8 |
| **INSTALACIÓN** | |
| Montaje | Sobremesa,Superficie |
| **AMBIENTALI** | |
| Temperatura di esercizio (°C) | [-10,55] |

| | |
|---|---|
| Umidità non condensante (%) | [10,90] |
| Classificazione di protezione ambientale (IP) | 30 |
| **MECCANICHE** | |
| Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm) | 168 x 270 x 20 |
| Classificazione di resistenza agli urti (IK) | 4 |
| RJ45 | 2 |
| **ELETTRICHE** | |
| Consumo minimo (W) | 2.5 |
| Consumo energetico massimo (W) | 7.2 |
| **SCHERMO** | |
| Dimensioni dello schermo | 7 " |
| Angolo di visuale (HxV) | 120 x 110 |
| Risoluzione dello schermo (HxV) | 1024 x 600 |
| **AUDIO** | |
| Codec audio | G.711 |
| **VIDEO** | |
| Codec video | H.264 |
| **DETTAGLI AGGIUNTIVI** | |
| Peso del prodotto confezionato (kg) | 1.0639 |
| Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm | 6,8x31x21,5 |
| EAN | 8424299148335 |

ACCESSORI



F95411

CONECTOR MONITOR NEO/WIT MEET



F01489

CAJA EMPOTRAR MONITOR WIT 10" MEET



F01485

SOPORTE MONITOR SOBREMESA MEET