

F01832

MILO DIGITALERVIDEO TOUCH SCREEN TÜRST

BESCHREIBUNG

EIGENSCHAFTEN

- Schwarze Glasfront
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- IP65/IK07
- Freihändige Kommunikation
- 2 Mpx hochauflösende Farbkamera
- 4,3" TFT-Farbbildschirm
- PoE-Leistung
- Elektronisches Verzeichnis
- Gesichtserkennung (bis zu 50.000 Gesichter)
- RTSP-Video-Streaming
- Wiegand-26-Ein-/Ausgang zur Integration mit Geräten von Drittanbietern.
- Rückseitige Abdeckung zur Installation von Zutrittskontrolllesern von Drittanbietern
- Integrierte Zugangskontrolle für 100.000 Karten
- Feueralarm mit Türentriegelung und Nachricht an den Concierge und MMS.
- Alarm bei erzwungener Tür und zeitgesteuerter Tür-Offen-Alarm.
- Sprachsynthesizer
- Verfügbar in 13 Sprachen
- Firmware-Update und Reset
- SIP-VoIP-kompatibel

FUNKTIONEN

RUFEN SIE ZUM WOHNUNGSBEREICH AN

Besucher können den gewünschten Mieter vom Haupteingang oder Blockeingang aus anrufen.

ELEKTRONISCHES VERZEICHNIS UND SUCHE

Es besteht die Möglichkeit, die Namen der Bewohner zu speichern und diese im elektronischen Verzeichnis durch Scrollen mit den Pfeiltasten oder durch Auswahl des zu suchenden Zeichens auszuwählen.

RUFEN SIE DEN CONCIERGE AN

Wenn der Besucher oder Mieter Hilfe benötigt, kann er den Concierge anrufen, indem er den „Türklingelknopf“ drückt oder die Nummer 9901 wählt. Dieser Anruf kann sowohl vom Haupteingang als auch vom Blockeingang aus erfolgen. Sie können bis zu 98 verschiedene Concierges anrufen (9901...9998).

ZUGRIFF ÜBER PIN-CODE

Es können bis zu 8 Zugangscodes (PIN) definiert werden, die autorisierte Benutzer über die Tastatur eingeben können, um die Tür zu öffnen. Codes können 4, 5 oder 6 Ziffern sein

GASTCODE

Mit dem GÄSTECODE-Modul (Ref. 1494) ist es möglich, einen Code zu wählen und an ein Zutrittskontrollsystem eines Drittanbieters gesendet zu werden, das temporäre Codes für temporäre Besucher generiert.

GESICHTSERKENNUNG

Mieter können sich auf der Vorderseite des Panels identifizieren und die Tür öffnen, indem sie zweimal die A-Taste drücken oder die Funktion im Menü auswählen. Bis zu 50.000 Gesichter.

ZUGRIFFSKONTROLLE

Auf der Platine ist ein Mifare-Kartenleser integriert, der bis zu 100.000 Karten steuern kann. Es ist möglich, die Karten über das Verwaltungsprogramm MEET Management Software zu verwalten. Darüber hinaus kann dieser Leser eine Verbindung zu Zugangskontrollgeräten von Drittanbietern herstellen, die Wiegand 26-Protokollleser unterstützen.

IP-KAMERAS

Es ist möglich, bis zu 4 IP-Kameras als Zusatzkameras zu konfigurieren, die auf allen Monitoren im selben Block angezeigt werden können. Diese Kameras könnten in Bereichen wie Fluren oder Gemeinschaftsbereichen der Siedlung installiert werden.

ZUSÄTZLICHE RELAIS

Es ist möglich, ein Modul Nr. 1491 an die Zentrale anzuschließen, das die Steuerung von bis zu 4 zusätzlichen Relais ermöglicht, die es Nachbarn ermöglichen, zusätzliche Türen (Garagen, Flure usw.) zu öffnen, wenn sie einen Anruf von einer beliebigen installierten Zentrale erhalten in ihrem eigenen Block oder am Haupteingang.

VIDEO-STREAMING

Die Nummernschildkamera sendet möglicherweise ständig RTSP-Videos zur Verwendung durch Videoüberwachungsgeräte wie CCTV-Recorder oder andere Geräte von Drittanbietern.

ANTI-SABOTAGE

Das Panel ist dank eines integrierten Alarmsystems vor Diebstahl- oder Sabotageversuchen geschützt, so dass es bei Versuchen, es abzureißen oder von der Wand zu entfernen, ein Alarmsignal sowohl an den Concierge als auch an das Meet sendet Managementprogramm. Associated Managemet Software.

FEUERALARM

Der kombinierte Betrieb mit einem Brandmeldesystem würde bei Aktivierung ein akustisches Signal an allen Paneelen desselben Blocks sowie das Öffnen der entsprechenden Türen und eine Benachrichtigung des Concierges erzeugen.

ALARM FÜR GEBRACHTE TÜR

Jeder Versuch, die Eingangstür aufzubrechen, würde durch ein akustisches Signal auf dem Schild sowie eine Benachrichtigung an die Concierges und das zugehörige Verwaltungsprogramm Meet Management Software gewarnt.

ANSCHLÜSSE:

- RJ-45: 10/100 Base-T Ethernet. PoE
- +12V, -: 12-V-DC-Stromversorgung
- EXIT, - : F, DS Anschlüsse für Ausgangstaste, Feueralarm und Tür-Offen-/Aufbruchsensor.
- +5 V, -: WD0, WD1: 5 V DC-Ausgang zur Stromversorgung externer Geräte.
- Eingabe/Ausgabe des Wiegand-26-Protokolls
- NC, NC, C, C, NO: Potenzialfreie Relaisausgänge zum Anschluss des Türöffners.
- 485+, 485-: Serieller RS-485-Anschluss für Aufzugssteuerung und zusätzliches Relaismodul.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
EIGENSCHAFTEN	
CPU	Cortex™-A7 1,5 GHz
FLASH	8GB
SDRAM	512 MB
Webserver	Ja
Sip-kompatibel	Ja
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-25,70]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[10,90]
Umweltschutzklasse (IP)	65
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	380 x 155 x -
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	7
Tickets	3
Abflüge	1
RJ45	1
Tamper	Ja
RS485	1
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	3.48
Maximale Leistungsaufnahme (W)	5.88
Leistungsaufnahme der Heizung (W)	2.04
BILDSCHIRM	
Anzeigegröße	4.3 "
Betrachtungswinkel (HxV)	110 x 90
Bildschirmauflösung (HxV)	480 x 272

AUDIO	
Audio-Codec	G.711
TASTATUR	
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung	Ja
MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Maximale Anzahl von Kennungen	100000
TASTATURMERKMALE	
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung	Ja
MERKMALE DES BIOMETRISCHEN LESERS	
Maximale Anzahl von Kennungen	50000
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	1.95
Verpackungsmaße (cm)	46,8x10x21
EAN	8424299018324

ANMERKUNGEN

Die Verwendung der Türstation zusammen mit anderem Zubehör kann die IP- und IK-Schutzarten beeinträchtigen und verringern. Es wird empfohlen, die gesamte Einheit nach der Installation abzudichten.