

F95391

CONSERJERIA SOBREMESA MEET

DESCRIPTION

Il CONCIERGE ha uno schermo capacitivo da 10". L'interfaccia grafica consente di rendere le funzioni accessibili e intuitive per l'operatore o il concierge.

CARATTERISTICHE

- Schermo touch capacitivo
- Funzionamento a mani libere o tramite braccio
- TFT 10.1" Colore 1024x600px
- Protocollo MEET P2P
- Compatibile con SIP VoIP
- Basso consumo
- Notifica di allarmi acustici e visivi
- Compatibile con la telecamera IP RTSP associata per l'invio di video a casa
- Modalità di risposta audio/video nel caso in cui la chiamata non riceva risposta
- Disponibile in 12 lingue
- Impostazioni della modalità blocco e della modalità generale

FUNZIONI

1. CHIAMATA

Il portiere può contattare qualsiasi abitazione della comunità utilizzando la funzione Chiama. Per effettuare la chiamata, il portiere deve inserire il numero dell'isolato e il numero dell'appartamento. Nel caso di chiamata ad un'abitazione che si trova nello stesso isolato del portiere, è sufficiente indicare solo il numero di casa. Se il portiere ha una telecamera IP associata, sarà possibile vederlo da casa. Il concierge può registrare le conversazioni. (Per la funzione di registrazione è necessaria la scheda SD).

2. AUTOACCENSIONE DELLA PIASTRA

Il concierge può connettersi direttamente a qualsiasi pannello stradale semplicemente componendo il numero del pannello. Una volta connesso, il concierge riceve l'audio e il video dal pannello della porta e può scattare foto o aprire la porta.

3. CHIAMA AL CONCIERGE

I concierge della struttura possono chiamarsi a vicenda. Per chiamare il concierge da casa ti basterà selezionare il tag associato.

4. ELENCO

Un modo alternativo per chiamare gli inquilini senza conoscere il numero del loro appartamento. La guardia giurata può semplicemente scegliere quale inquilino chiamare e poi il concierge chiamerà un appartamento specifico.

5. MODALITÀ

Il portiere può facilmente modificare il comportamento del portiere grazie alle quattro modalità disponibili: Giorno (tutte le chiamate dal pannello vengono intercettate dal portiere), Notte (portiere disconnesso), Misto con monitoraggio (possibilità di chiamare direttamente dal pannello all'abitazione; le chiamate senza risposta vengono inoltrate al portiere) e Misto senza monitoraggio (dal pannello è possibile chiamare il portiere o l'abitazione; le chiamate senza risposta all'abitazione non vengono inoltrate al portiere).

6. DEVIAZIONE

Il concierge può deviare le chiamate in arrivo ad altre unità del concierge o all'APP MEET ME (smartphone). Per poter utilizzare la deviazione MEET ME è necessario che la struttura disponga di una connessione Internet.

7. REGISTRO CHIAMATE

Il concierge può facilmente consultare il registro delle chiamate ricevute/effettuate e visualizzare screenshot di foto o messaggi associati alla chiamata. Rimangono registrati solo gli utenti collegati al concierge MEET.

8. REGISTRO ALLARMI

Il concierge ha una rapida panoramica degli allarmi più recenti. Ogni registrazione include data e ora, numero dell'appartamento ed etichetta dell'allarme. Massimo 450 registrazioni di allarme (coda FIFO).

9. SEGRETERIA TELEFONICA

Se il concierge non risponde, il visitatore può lasciare un messaggio audio e video.

10. CONTROLLO ASCENSORE

Il concierge può abilitare l'ascensore fino a un determinato piano dell'edificio. Richiede moduli ref. 9545 e 1616.

11. TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

Una volta avviata la conversazione con la pulsantiera, il portiere può trasferire la chiamata a un determinato appartamento. Diretto (trasferimento senza operatore) oppure contattando preventivamente l'abitazione (trasferimento di chiamata con operatore).

IMPOSTAZIONI UTENTE

DATA E ORA
Il sistema di portineria MEET sincronizza automaticamente data e ora se nella struttura è presente un software di gestione residenziale o se questa è connessa a Internet. È anche possibile impostare manualmente la data e l'ora. In quest'ultimo caso, in caso di interruzione di corrente, le impostazioni di data e ora andranno perse.

LINGUE
Disponibile in 12 lingue: spagnolo, inglese, tedesco, polacco, francese, cinese, russo, turco, ebraico, arabo, portoghese e vietnamita.

MELODIA
Selezione della suoneria alla ricezione di una chiamata, volume della suoneria e attivazione/disattivazione del suono di conferma alla pressione del tasto.

SCHERMO
Regolazione della luminosità dello schermo.

LIMITAZIONI DELLE FUNZIONI
Attivazione/disattivazione delle funzioni aggiuntive disponibili: Registrazione automatica delle chiamate perse dai posti esterni e/o dagli appartamenti, registrazione manuale delle conversazioni con l'appartamento e acquisizione manuale e/o automatica delle immagini dei posti esterni alla ricezione delle chiamate. Per le funzioni di registrazione audio e video è necessaria una scheda SD.

INFORMAZIONI
Il concierge fornisce informazioni su firmware, indirizzo IP e indirizzo MAC. Queste informazioni sono molto utili per la manutenzione e l'assistenza del dispositivo.

NOTA: le funzioni Modalità, Inoltro di chiamata e Trasferimento di chiamata richiedono la versione firmware v3.50 o successiva su tutti i dispositivi (pannelli, monitor, ecc.) nell'installazione MEET.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sistema:

- Processore: Quad Core 1.3GHz Cortex-A7
- Memoria flash: 4 GB
- Memoria RAM: 512 MB

Schermo:

- Risoluzione 1024x600px
- Angolo di visione: 130° H, 140° V
- Contrasto: 800/1
- Luminosità: 300 cd/m2

Audio:

- Codice G.711
- Audio OLR 23,5 dB (HF), 10,5 dB (Cornetta)

Telecamera:

- Connettività con telecamera IP esterna
- Supporta il protocollo RTSP Consumo:
- Standby: 200 mA
- Funzionamento: 500 mA

Alimentazione:

- PoE o 12 VDC

Connettività:

- Connettore Ethernet RJ-45
- Slot per scheda SD per registrazione audio e video
- Webserver di configurazione integrato

Condizioni operative:

- Temperatura: -10o C. + 55o C
- Umidità: 10 – 90% (senza condensa)

Technology: MEET

Measures of the product: 303 x 190 mm

Weight: 1,599 kg

Measures of the packed product: 8x35x33,6 cm

EAN 13: 8424299953915