
F09249

DUOX PLUS IRIS TELEPHONE HF



OPIS

Wykonany z odpornego na promieniowanie UV tworzywa ABS z eleganckim matowym wykończeniem, które ułatwia czyszczenie. Ten telefon ma **kompaktową, bardzo smukłą** konstrukcję. Telefon minimalizuje wpływ wizualny dzięki mocowaniu powierzchniowemu, z odstępem między ścianą a telefonem, co zmniejsza wpływ wizualny.

Bardzo łatwy w instalacji . Montaż **złącza ściennego** . Takie samo złącze ścienne jak w monitorach. Podobnie jak w przypadku monitorów, złącze ścienne ref. 9447 V2 musi zostać zainstalowane wcześniej. Należy je zamówić osobno.

Otwarcie drzwi oznaczone jest przyciskiem z **niebieską otoczką** , która odzwierciedla historyczną osobowość Fermax.
Przyciski dają wizualnie wrażenie dotyku, ale będąc przyciskami **mechanicznymi,** przekazują użytkownikowi **wrażenie naciśnięcia** .

Intuicyjne ustawienia:

- **Kontrola głośności rozmowy** . Za pomocą przycisków bocznych + i -. Podczas rozmowy lub bezczynności.
- **Kontrola głośności dźwięku** . Za pomocą przycisków bocznych + i -. Podczas rozmowy z włączonym dźwiękiem.
- **Nie przeszkadzać** . Bardzo intuicyjny przycisk Nie przeszkadzać i dioda LED (czerwony przekreślony dzwonek).

Produkt ma kilka funkcji, w tym regulację głośności, nie przeszkadzać, a nawet przycisk umożliwiający skonfigurowanie dodatkowej funkcji, takiej jak otwieranie drugich drzwi (aktywowanie przekaźnika oświetlenia klatki schodowej itp.). Dzięki prostocie ikon urządzenie jest niezwykle intuicyjne w obsłudze. Wreszcie zawiera sygnały świetlne, które ułatwiają korzystanie z niego.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SYSTEM	
Maksymalna liczba terminali na mieszkanie	3
Liczba adresów na instalację	000000-999999
Czas na odpowiedź lub otwarcie po wykonaniu połączenia(ń)	30
Czas(y) rozmowy	90
Prywatność konwersacji	Tak

CECHY	
Tryb rozmowy	Tryb gÅoÅnomãwiÄcy: rozmowa w trybie gÅoÅnomãwiÄcy,Tryb gÅoÅnomãwiÄcy: rozmowa w trybie „naciÅniÅj ab
INSTALACJA	
Okablowanie	2 przewody bezpolaryzacyjne
Złącze / Podstawa ścienna	Nie w zestawie (wymagane)
ŚRODOWISKOWE	
Temperatura pracy (°C)	[-5,40]
Wilgotność niekondensująca (%)	[5,95]
Stopień ochrony środowiska (IP)	30
MECHANICZNE	
Wymiary produktu (wysokość x szerokość x głębokość) (mm)	149 x 91 x 18
Ocena odporności na uderzenia (IK)	4
ELEKTRYCZNE	
Minimalne zużycie (W)	0.62
Maksymalny pobór mocy (W)	3.14
Diody LED powiadomień	3
FUNCTIONS	
Odbieranie połączenia	Urządzenie wewnętrzne umożliwia odbieranie połączeń.
Rozmowa	Urządzenie wewnętrzne posiada podstawową funkcję komunikacji głosowej, która umożliwia prowadzenie rozmowy z gościem.
Otwieranie drzwi	Otwieranie drzwi. Nacisnąć przycisk otwierania drzwi podczas komunikacji z panelem zewnętrznym.
PODGLĄD	W trybie czuwania można nawiązać połączenie i komunikację z panelem wejściowym własnego bloku.
Regulacja głośności	Regulacja głośności wywołania. Podczas połączenia przychodzącego lub w trybie czuwania. Regulacja głośności rozmowy. Podczas rozmowy, gdy komunikacja głosowa jest aktywna.
Połączenie z concierge	Jeśli w instalacji znajduje się centrala portierska, można połączyć się z concierge.
Aktywacja funkcji dodatkowej	Przycisk **funkcji dodatkowej** służący do aktywacji przekaźnika (drugie drzwi, brama ogrodowa, oświetlenie klatki schodowej, brama garażowa itp.). Może być wymagane dodatkowe akcesorium. W zależności od modelu urządzenie wewnętrzne może mieć jedną lub kilka funkcji dodatkowych.

Dzwonek do drzwi	• Do wszystkich urządzeń wewnętrznych można podłączyć (**zaciski T, -**) przycisk wywołania znajdujący się na **podeście**, przy **wejściu do mieszkania**. • Dzięki temu urządzenie wewnętrzne pełni funkcję dzwonka **Ding-Dong**, eliminując konieczność instalacji dodatkowego urządzenia.
Przedłużacz sygnału wywołania nr ref. 2040	Można podłączyć **przedłużacz sygnału wywołania** Fermax **nr ref. 2040**, aby sygnał wywołania był słyszalny w innym pomieszczeniu niż to, w którym zainstalowano monitor**. Zaciski A+, -**.
Doormatic	Funkcja ta umożliwia **automatyczne otwieranie drzwi po wywołaniu** w obiektach usługowych o dużym natężeniu ruchu odwiedzających (biurach, klinikach, gabinetach itp.), eliminując konieczność każdorazowego otwierania drzwi. Funkcja musi zostać wcześniej **udostępniona** przez instalatora (domyślnie niedostępna), aby użytkownik mógł ją **aktywować** (domyślnie wyłączona).
Wybór melodii w zależności od źródła wywołania	Można przypisać inną melodię **w zależności od źródła wywołania**: Panel 0 bloku, Panel 1 bloku, Panel 0 wejścia ogólnego, Centrale portierskie, Inne panele.
Wybór melodii wywołania	Można przypisać inną melodię wywołania niż domyślna.
SZCZEGÓŁY DODATKOWE	
Waga zapakowanego produktu (kg)	0.1401
Wymiary opakowania (cm)	15x3,1x9,5
EAN	8424299092492

UWAGI

Nie we wszystkich przypadkach można zagwarantować kompatybilność z instalacjami DUOX 3.0 i starszymi wersjami.

AKCESORIA




F09447

DUOX PLUS CONNECTOR




F03388

UNIWERSALNA RAMKA DEKORACYJNA



F03389

UNIWERSALNA DUŻA RAMKA DEKORACYJNA



F09247

UNIVERSAL DUOX DESKTOP SUPPORT