

F08812

CAMBIADOR AUTOMATICO VIDEO

DESCRIPCIÓN

Los cambiadores son necesarios en instalaciones con más de un acceso. Su función es la de conectar el teléfono o monitor de la vivienda con la placa desde donde se está realizando la llamada.

Máximo 7 accesos.Se requiere 1 cambiador por cada acceso de portero/videoportero. Sólo en caso de 2 accesos se necesita 1 cambiador.
Existen dos modelos que dependen del tipo de acceso adicional: de portero o de videoportero.
Formato carril DIN-10 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.

Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores.

Cableado:
- Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda).
- Videoportero: 7 hilos comunes + 1 coaxial de video+ N (1 hilo de llamada por vivienda).
Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones DIN 10: 175x 90 x60 mm
Alimentación del sistema:
- Audio: 12 Vac
- Video: 18 Vdc

Tecnología: 4+N

Peso: 0,351 kg

Medidas del producto embalado: 6,5x18,1x9,6 cm

EAN 13: 8424299088129