



Código do produto

F14501

# MONITOR NEO 7" POE BRANCO MEET

Referência

14501

EAN

8424299145013

## Descrição.

---

### Descrição

**NEO** é um monitor de 7" com tela sensível ao toque capacitiva branca. A interface gráfica do NEO oferece uma experiência de usuário altamente intuitiva, pois seu design se concentra nas funções de videoporteiro residencial.

### CARACTERÍSTICAS

- Tela sensível ao toque capacitiva de 7"
- Comunicação mãos-livres
- Interfone interno dentro do apartamento
- Chamada de apartamento para apartamento
- Visualização de câmeras IP CCTV (até 8)
- Visualização de câmeras IP de CFTV associadas ao painel de rua e ativação de 4 relés/abridores de portas associados.
- Recurso de encaminhamento de chamadas MEET ME
- Conexão de campainha
- Ativação de relé auxiliar (até 8 usando Ref.1616)
- Capturar foto da chamada automática
- Modo não perturbe
- Tons diferentes dependendo da origem da chamada.
- 7 zonas de alarme + tamper
- Controle de elevador
- Disponível em 12 idiomas

- Reinicialização remota e redefinição para as configurações de fábrica.
- Compatível com SIP

## FUNÇÕES

1. **PORTEIRO.** Os usuários podem ligar para o concierge desejado selecionando-o na lista. Se o concierge tiver uma câmera associada, a estação de concierge poderá ser visualizada.
2. **INÍCIO AUTOMÁTICO DO PAINEL E DA CÂMERA DE CFTV.** Os usuários podem ativar o canal de vídeo para vigilância. Uma vez estabelecida a comunicação com o painel, o usuário pode falar e abrir a porta. Também é possível monitorar câmeras de CFTV autorizadas.
3. **CÂMERA AUXILIAR E RELÉ AUXILIAR DURANTE A CHAMADA.** Ao receber a chamada do painel, é possível visualizar câmeras IP auxiliares de CFTV (até 4) para visualizar diferentes ângulos de visão ou poder acompanhar o visitante. Ao mesmo tempo, relés auxiliares (até 4) podem ser ativados para abrir portas ou barreiras adicionais.
4. **CAMPAINHA.** É possível conectar um botão de pressão e ativar a campainha, reproduzindo um som de campainha no monitor.
5. **INTERCOMUNICAÇÃO INTERNA.** O monitor pode fazer chamadas para outros monitores dentro da mesma instalação.
6. **INTERCOMUNICAÇÃO EXTERNA.** O monitor pode fazer chamadas para outros monitores em apartamentos diferentes.
7. **REGISTRO DE CHAMADAS.** Os usuários podem visualizar facilmente o histórico de chamadas e ver fotos capturadas.
8. **CAPTURE DE FOTO.** Quando uma chamada é recebida, o monitor captura automaticamente uma foto.
9. **MENSAGENS.** Os usuários podem receber mensagens de texto enviadas pelo software de gerenciamento residencial para saber se há um pacote, uma tarefa de manutenção ou um evento importante na comunidade. (Software de gerenciamento necessário). Máximo de 64 mensagens.
10. **CONTROLE DE ELEVADOR.** Os inquilinos podem ativar esse recurso para permitir que visitantes acessem o andar de sua casa simplesmente ativando o botão de abertura da porta no monitor. Os inquilinos também podem chamar o elevador antes de sair do apartamento, dessa forma o elevador estará pronto no andar do apartamento.
11. **ALARMES.** O monitor fornece 7 zonas de alarme, gerenciadas de forma simples com 3 modos:

HOME: nível mais baixo de segurança SLEEP: Segurança média AUSENTE: Segurança máxima

12. **SOS.** O usuário gera um alarme SOS mantendo este ícone pressionado por alguns segundos, enviando uma mensagem ao concierge e ao software de gerenciamento MEET.
13. **NÃO INCOMODAR.** É possível definir o modo não perturbe, dessa forma as chamadas não produzirão nenhum som por um período de tempo definido. Quando esta função estiver ativa, o indicador LED ficará aceso.

14. ATIVAÇÃO DO RELÉ. É possível ativar até 8 relés usando o módulo de relé Ref.1616.

#### Detalhes Técnicos Adicionais

##### Tela:

- Formato 7"
- Tela sensível ao toque capacitiva
- Formato: 16:9
- Resolução: 800x480
- Brilho: 200cd/m2
- Contraste: 400/1
- Ângulo de visão: 90º Horizontal, 75º Vertical

##### Áudio/Vídeo:

- Codec de áudio G.711
- Codec de vídeo H.264
- Suporte a câmeras IP CCTV RTSP
- Nível de áudio ajustável durante a conversa e mudo
- Áudio viva-voz
- Comunicação privada
- Melodias selecionáveis com base na origem da chamada

##### Consumo:

- Espera: 200 mA
- Conversação: 500 mA

##### Tensão:

- PoE
- 12 VCC

##### Conectividade:

- 1 x Ethernet RJ-45
- Entrada de campainha (uso de 1 zona)
- Entrada de botão de pânico (uso de 1 zona)
- Servidor web integrado para configuração e gerenciamento.

- Atualização remota de firmware.

Temperatura de operação:

- Temperatura: -10 oC +55 oC
- Humidade: 20 – 85% (sem condensação)
- IP: 30

## Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
129 x 203 x 17,5	0.55	6,8x31x21,5	MEET

## Manuais

- 970139Ed Man Inst APP MEET V11\_24.pdf
- 970139Id Man Inst APP MEET V11\_24.pdf
- 970200Eb Manual instalador Monitor NEO V10\_21.pdf
- 970200Ib Manual instalador Monitor NEO V10\_21.pdf
- 970200Pb\_Manual\_instalador\_Monitor\_NEO\_V02\_24.pdf
- 970201Eb Manual Usuario Monitor NEO MEET V10\_21.pdf
- 970201Ib Manual Usuario Monitor NEO MEET V10\_21.pdf
- 970202c Guia Rap Inst Monitor NEO V08\_25.pdf

## Acessórios



F09541

CONETOR MONITOR MIO/WIT MEET



F01616

DECODER RELÉS LYNX 10 SAÍDAS

## Outras imagens



## Vista lateral



## Vídeo de treinamento

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC35uv>

km1S4z6WHMhJ07qbGwi