

F06958

LECTEUR PROXIMITÉ WG MIFARE/EM CITY

DESCRIPTION

Lecteur qui permet d'ouvrir la porte en rapprochant une carte ou un porte-clés de proximité multifréquence (EM (125KHz), MIFARE (13,56MHz) et HID (125KHz, ISOProxII). Seules les cartes ou porte-clés autorisés feront fonctionner l'appareil. Il n'est pas nécessaire de contact physique. Confirmation acoustique de l'acceptation ou du rejet de la carte ou du porte-clés présenté. Recommandé pour l'intérieur et l'extérieur.

Les lecteurs sont Wiegand 26, permettant de doter l'installation de contrôle d'accès d'une sécurité anti-sabotage, car ils n'intègrent pas le mécanisme d'ouverture de la porte ni la connexion du bouton de sortie. Ces fonctions sont supportées par le contrôleur de porte qui utilise le protocole Wiegand 26 et sont donc hors de portée des manipulations.
Le contrôleur de porte sera installé à l'intérieur (zone sûre) et le lecteur à l'extérieur.

Configuration en AUTONOME :
* Capacité jusqu'à 1 000 cartes utilisateur ou porte-clés.
* Nécessite un contrôleur de porte (réf. 5276) pour le raccordement et le fonctionnement.
* Alimentation 12 Vcc.
Caractéristiques techniques AUTONOMES :
- Ne nécessite pas de contact physique lecteur-carte. Distance de lecture 5cm (carte) ou 1,5cm (porte-clés).
- Informations acoustiques des actions.
- Programmation manuelle très simple. Utilisation des cartes MASTER HIGH et MASTER LOW.
- Contrôleur autonome (Réf.5276) avec 1 sortie relais.
- Activation de l'ouverture de porte par relais avec temps programmable. Programmable de 1 à 99 secondes.
Programmation autonome
- Cela peut se faire de 2 manières :
Par Masters Cards.
Clavier de programmation IR inclus avec le contrôleur.

Il est recommandé d'installer le contrôleur dans la même boîte murale ou juste derrière le mur installé, car cela facilitera la programmation via le clavier IR, puisque le programmateur nécessite une vision directe du contrôleur.

Configuration comme CENTRALISÉE :
*Lecteur de proximité d'une capacité allant jusqu'à :
1 020 cartes/porte-clés utilisateurs avec l'unité centrale MDS (réf. 2405).
2 048 cartes/porte-clés utilisateurs avec l'unité centrale AC Plus (réf. 4410).
* Nécessite un contrôleur de porte (réf. 4420) pour le raccordement et le fonctionnement.
Caractéristiques techniques CENTRALISÉE
- Ne nécessite pas de contact physique lecteur-carte. Distance de lecture 5cm (carte) ou 1,5cm (porte-clés).
- Informations acoustiques des actions.
- Le lecteur peut être utilisé avec d'autres contrôleurs de porte utilisant les protocoles Wiegand 26 (WG).
- Câblage : 5 fils vers le contrôleur de porte.

Programmation centralisée
La programmation s'effectue à partir du logiciel PC correspondant à l'unité centrale installée (réf. 2405 ou réf. 4410).
- Pour plus d'informations, voir Caractéristiques techniques du contrôleur de porte.

ACCESSOIRES
Réf. 5276 MINI CONTROLEUR AUTONOME
Réf. 4420 CONTROLEUR DE PORTE CENTRALISÉ.
Réf. 4410 AC+ UNITÉ CENTRALE (DIN10)
Réf. 2405 UNITÉ CENTRALE MDS (DIN10)
Réf. 67501 OUVRE-PORTE UNIV. 990N-P22 10-24 V MAXIMUM
(Ouvre-porte à armature courte à fonctionnement normal avec loquet réglable)
Réf. 4813 ALIMENTATION 12Vdc/2A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
ENVIRONNEMENTALES	
Humidité sans condensation (%)	[-15,55]
Indice de protection environnementale (IP)	52
MÉCANIQUE	
Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) (mm)	128 x 130 x -
Indice de résistance aux chocs (IK)	7
ÉLECTRIQUES	
Consommation minimale (W)	0.42
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES CONTRÔLE D'ACCÈS	
Contrôleur intégré	Oui
CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR DE PROXIMIDAD	
Tecnología del lector	MIFARE CLASSIC,HID,EM
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
Poids du produit emballé (kg)	0.558258
Dimensions de l'emballage (cm)	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299069586