

F09424

DUOX PLUS VIDEO VEO PORTIERZENTRALE

BESCHREIBUNG

FUNKTIONEN

- 4 angenehm zu berührende mechanische Tasten für Grundfunktionen.
- Kopfhörer mit Magnet zum einfachen Aufhängen.
- Vollduplex-Audio.
- Privatsphäre im Gespräch.
- Rote Status-LED.
- Kapazitiver Panorama-Touchscreen (4,3-Zoll-Größe und 16:9-Format). Auflösung 480 x 272 Pixel.
- Rufen Sie Privathaushalte, Straßenzentralen oder Concierges an.
- Sehen Sie sich **das Video an, wenn Sie ein Panel auswählen,** mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten (**Auto-on**).
- **Kamerawechsel** während der Bildanzeige.
- Der Concierge kann den Anruf an ein Zuhause oder einen anderen Concierge weiterleiten.
- Empfangen von Anrufen von Privathaushalten, Straßenzentralen oder anderen Concierge-Zentren.
- Sehen Sie sich **das Video an, wenn Sie einen Anruf von der Straßenstation erhalten** (sowohl in der Vorschau als auch im Gespräch).
- **Anrufweiterleitung auf Handy/Tablet (App DuoxMe)** . **WLAN** wie bei DUOX PLUS-Monitoren.
- **Automatische Bilderfassung** (Photocaller).
- **Manuelle Bilderfassung** .
- Kommunikation zwischen zwei Häusern über den Concierge.
- Stellen Sie eine Verbindung zu den Straßentafeln her, um die Tür zu öffnen. Liste der auswählbaren Installations-Straßenpanels.
- Benutzeroberfläche in 27 Sprachen.
- 10 wählbare Klingeltöne.
- Gesprächsdauer 30 s.
- Sie können die Lautstärke für Anrufe, Gespräche und den Ton des Touchscreens auswählen.
- Nicht stören-Modus (Klingelton stummgeschaltet). -
- Deaktivierung des Concierge-Mikrofons während des Gesprächs (Mute).
- Protokoll verpasster Anrufe. Maximal 50 Anrufe jeder Art (Wohnungen, Straßentafeln, Concierge-Zentren).
- Steuerung der Bildschirmhelligkeit.
- Auswahl zwischen 3 Betriebsmodi: Tag, gemischt und Nacht.
- Bei einigen Konfigurationsmenüs ist der Zugriff durch einen PIN-Code eingeschränkt. Unterschiedlicher Code für Installateur und Hausmeister.
- Möglichkeit der Programmierung von Terminals (Monitore und Telefone) über das Concierge-Center.
- Winter-/Sommerzeitkonfiguration mit 3 Optionen: Europa, Amerika oder manuell. - Verfügbares 12-Stunden- oder 24-Stunden-Zeitformat. - 3 verschiedene Datumsformate: TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ, JJJJ/MM/TT.
- Agenda für bis zu 10.000 Wohnungsnutzer, 70 Straßentafeln und 30 Concierge-Dienste. Eine Suche nach Namen ist möglich.

- Einfaches **Dump der Agenda von Mobilgeräten/Tablets/PCs/Macs (Webserver)** durch Laden einer Datei mit der Agenda.
- Touchscreen-Sperrfunktion zum Reinigen.
- Möglichkeit zum Anschluss eines Rufverstärkers (Art. 2040) oder eines Licht- und Klingelaktivators (Art. 2438) über die Klemmen „-“ und „A“.
- Im Lieferumfang enthaltener Tischständer aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl (AISI316L).
- **Empfang von Panikrufen** (Konfiguration als Concierge im Panikmodus).

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Farbe: Schwarz.
- Material: ABS mit UV-Schutz.
- ABMESSUNGEN 200 x 200 x 46 mm.
- Tischmontage (Unterstützung aus Edelstahl der Güteklasse 316L). Stützneigung: 60°

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Leistung: - 18-24 VDC

Verbrauch**:**

- Ruhezustand (WLAN aktiv): 135 mA.
- Maximal: 300 mA.
- Betriebstemperatur: [+5 °C, +40 °C] / [41 °F, 104 °F]
- Betriebsfeuchtigkeit: [0 %, 90 %]

Kapazitiven Touchscreen:

- Größe 4,3 Zoll
- 16:9-Format
- Auflösung: 480 x 272

Audio- und Videofunktionen:

- DUOX PLUS digitales Audio/Video.
- Technologie: digitales DUOX PLUS-System (2 nicht polarisierte Drähte)
- Anzahl der Concierges pro Einrichtung: 10 im Haupteingang / 10 pro Block

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
VERBINDUNGEN

- B, B: DUOX PLUS-Bus.
- +A: Anschluss für externe Geräte (Rufverlängerung Ref. 2040, Licht- und Klingelaktivator Ref. 2438).
- -: negativ (elektrische Referenz).
- +12V: 12Vdc-Ausgang (wird in diesem Produkt nicht verwendet).
- P: Verbindung wird in diesem Produkt nicht verwendet.
- Steckdosenleiste mit RJ45-Anschluss zum einfachen Anschließen/Trennen mit dem DUOX PLUS-Bus.

Technology: DUOX

Weight: 2,136 kg

Measures of the packed product: 26,5x21x17 cm

EAN 13: 8424299094243