

F05250

RECEIVER RF BASIC-2B 12V-24V

BESCHREIBUNG

- Der autonome Empfänger wird mit 12/24 V Wechselstrom/Gleichstrom betrieben und ermöglicht die Verwaltung von bis zu 500 868-MHz-HF-Befehlscodes.
- Ein Kanal (Sendertaste) kann das eine oder andere Relais oder beide Relais gleichzeitig aktivieren.
- Ermöglicht das Fernöffnen von Fußgänger- und Fahrzeugtüren mit einer Fernbedienung von bis zu 100 Metern. Ermöglicht sowohl manuelle als auch Funkprogrammierung.
- Der Empfänger verfügt über zwei serielle Relais, von denen eines als monostabil konfiguriert ist und das andere die Konfiguration von monostabil=impulsiv oder bistabil über einen Jumper (imp/bias) am Empfänger selbst ermöglicht.
- Monostabil = Impulsiv, das Relais wird bei jedem Drücken des Senders für 2 s aktiviert.
- Bistabil. Das Relais wird bei jedem Drücken des Senders aktiviert und deaktiviert.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-20,85]
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	74 x 63 x 25
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	1.44
Maximale Leistungsaufnahme (W)	2.16
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.201
Verpackungsmaße (cm)	4,5x8,4x18,5
EAN	8424299052502

ZUBEHÖR



F05231

EMITTENT RF KEYSINGLE PLUS2



F05232

EMITTENT RF KEYSINGLE PLUS4



F05259

EMITTENT RF KEYSINGLE MINI



F04800

NETZGERÄT DIN4 230VAC/12VAC-1,5A



F04813

NETZGERÄT DIN6 100-240VAC/12VDC-2A