

F05250

RECEPTOR RF BASIC-2B 12-24V

DESCRIPTION

- Ricevitore autonomo alimentato a 12/24Vac/dc, consente di gestire fino a 500 codici di telecomandi RF a 868MHz.
- Un canale (pulsante del trasmettitore) può azionare uno dei due relè oppure entrambi contemporaneamente.
- Consente l'apertura a distanza di porte pedonali e carrabili mediante telecomando fino a 100 m. Permette la programmazione manuale o via radio.
- Il ricevitore comprende di serie due relè, uno configurato in modalità monostabile e l'altro configurabile come monostabile (a impulsi) o bistabile mediante un ponticello (imp/bies) sul ricevitore.
- Monostabile = a impulsi: il relè viene attivato per 2 s a ogni pressione del trasmettitore.
- Bistabile: a ogni pressione del trasmettitore il relè viene alternativamente attivato o disattivato.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-20,85]
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	74 x 63 x 25
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	1.44
Consumo energetico massimo (W)	2.16
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.201
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	4,5x8,4x18,5
EAN	8424299052502

ACCESSORI



F05231

MANDO RF KEYSINGLE PLUS2 (2PULS.)



F05232

MANDO RF KEYSINGLE PLUS4 (4PULS.)



F05259

MANDO RF KEYSINGLE MINI



F04800

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1,5A



F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A