

F05193

MINI WG 1 GATE CONTROLLER PORTA WIFI

DESCRIPTION

I controller Wiegand consentono di dotare i sistemi di controllo degli accessi di una protezione antisabotaggio, integrando il meccanismo di apertura della porta in una posizione diversa rispetto al lettore.

Il mini controller Wi-Fi include anche una connessione per un pulsante di uscita, un sensore della porta e un'uscita di allarme per il collegamento di dispositivi di segnalazione (ad esempio, una sirena o una luce LED).

Il controller include:

- Tastiera di programmazione IR per installazione, configurazione e manutenzione.
- Mastercard per una registrazione/cancellazione rapida e semplice degli utenti.
- Viti per il fissaggio a parete
- Mini cacciavite
- Manuale di installazione

Caratteristiche

- 1.000 utenti (localmente) + 500 utenti (sull'app).
- Modalità operative: Tessera, tessera o tastiera, tessera con tastiera e multi-tessera/tastiera valida.
- Permette il collegamento di 1 lettore con uscita Wiegand 26.
- Consente tastiere che trasmettono numeri di carte virtuali a 4 bit, 8 bit (ASCII) o 10 bit.
- Include tastiera di programmazione a infrarossi.
- Permette di collegare un dispositivo esterno che funge da allarme (ad esempio una sirena o una segnalazione LED).
- Permette di collegare un sensore di contatto per lo stato della porta (visibile tramite app). (contatto magnetico rif. 1076)
- Modalità di interblocco tra 2 porte collegando 2 mini controller WiFi.
- Consente 1 carta master, 2 utenti antipanico e 1 utente di sicurezza.
- Modalità di auto-ritiro per i portachiavi.
- Aggiungi/elimina utenti/codici tastiera da remoto (disponibile tramite l'app)*.
- Limitazioni temporanee per gli utenti (disponibili tramite l'app)*.
- Codici per gli ospiti e monouso.
- Monitoraggio dell'apertura delle porte (disponibile tramite app)*.
    - 10.000 eventi memorizzati con 6 mesi di storico.
- Apertura remota della porta (disponibile tramite app)*.

(*) A patto che tu abbia una rete WiFi con connessione a Internet.

Operazione:

1. Collegare un lettore di prossimità o un tastierino con uscita **Wiegand** al mini controller Wi-Fi.
2. Registrare utenti o credenziali (tessere di prossimità/portachiavi o codici della tastiera).
    1. Utilizzo del telecomando IR
    2. Utilizzando la carta master
    3. Tramite l'app TUYA

Lettori FERMAX compatibili:

- RIF. 5293 - TASTIERA DI PROSSIMITÀ RESISTENTE
- RIF. 5190 - TASTIERA WIEGAND CITY (e la sua versione Skyline Ref. 5191 o Marine Ref. 5192)
- RIF. 5296 - PROX. WG RESISTENTE AL LETTORE
- RIF. 6957 - LETTORE DI PROSSIMITÀ DESFIRE CITY (e le sue versioni Skyline Ref. 7463 o Marine Ref. 5509)
- RIF. 6992 - LETTORE DI PROSSIMITÀ CITY (Modello Skyline Rif. 7440 o Marine Rif. 5472)
- RIF. 6958 - LETTORE DI PROSSIMITA' MIFARE/EM CITY WG (Modello Skyline Rif. 7461)

Per conoscere le distanze massime tra il lettore e il mini controller Wi-Fi, fare riferimento al manuale.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alimentazione: 12 VDC
- Capacità utente: 1.000 (locale) + 500 (in app)
- Capacità delle credenziali: 1.000 (locale) + 1.000 (in app)
- Modalità di accesso: Carta, Carta o Tastiera (PIN), Carta + Tastiera (PIN)
- Relè: 1 uscita relè 2A (uscita 12 VDC/2A a seconda dell'alimentazione)
- Configurazione del relè possibile per il funzionamento come contatto pulito (senza potenziale).
- Tempo di uscita regolabile: 1-99 secondi (5 secondi programmati di default)
- Protocollo: Wiegand 26 bit
- Materiale: ABS

Technology: NO PE/VP

Weight: 0,15 kg

Measures of the packed product: 3x10,9x11,7 cm

EAN 13: 8424299051932