

F06958

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY

BESCHREIBUNG

Leser, der das Öffnen der Tür ermöglicht, indem eine Multifrequenz-Proximity-Karte oder ein Schlüsselanhänger (EM (125 kHz), MIFARE (13,56 MHz) und HID (125 kHz, ISOProxII) in die Nähe gebracht wird. Nur autorisierte Karten oder Schlüsselanhänger können das Gerät bedienen. Es ist kein physischer Kontakt zur Annahme oder Ablehnung der vorgelegten Karte oder des Schlüsselbunds erforderlich. Empfohlen für den Innen- und Außenbereich.

Bei den Lesern handelt es sich um Wiegand 26-Lesegeräte, die es ermöglichen, die Zutrittskontrollanlage mit einem Sabotageschutz auszustatten, da sie weder über den Türöffnungsmechanismus noch über den Ausgang-Tasten-Anschluss verfügen. Diese Funktionen werden von der Türsteuerung unterstützt, die das Wiegand 26-Protokoll verwendet, und liegen daher außerhalb des Manipulationsbereichs.
Die Türsteuerung wird im Inneren (sichere Zone) und das Lesegerät außen installiert.

Konfiguration als AUTONOM:
* Kapazität von bis zu 1.000 Benutzerkarten oder Schlüsselanhängern.
* Für Anschluss und Betrieb ist eine Türsteuerung (Art.-Nr. 5276) erforderlich.
* 12-V-DC-Stromversorgung.
AUTONOME technische Merkmale:
- Erfordert keinen physischen Kontakt zwischen Lesegerät und Karte. Leseabstand 5 cm (Karte) bzw. 1,5 cm (Schlüsselanhänger).
- Akustische Informationen über Aktionen.
- Sehr einfache manuelle Programmierung. Verwendung der Karten MASTER HIGH und MASTER LOW.
- Autonomer Controller (Ref.5276) mit 1 Relaisausgang.
- Türöffneraktivierung durch Relais mit programmierbarer Zeit. Programmierbar 1 bis 99 Sek.
Autonome Programmierung
- Dies kann auf zwei Arten erfolgen:
Von Masters Cards.
Im Lieferumfang des Controllers ist eine IR-Programmiertastatur enthalten.

Es wird empfohlen, den Controller in derselben Wanddose oder direkt hinter der installierten Wand zu installieren, da dies die Programmierung über die IR-Tastatur erleichtert, da der Programmierer eine direkte Sicht auf den Controller benötigt.

Konfiguration als ZENTRALISIERT:
*Proximity-Leser mit einer Kapazität von bis zu:
1.020 Benutzerkarten/Schlüsselanhänger mit der MDS-Zentraleinheit (Ref. 2405).
2.048 Benutzerkarten/Schlüsselanhänger mit der AC Plus Zentraleinheit (Ref. 4410).
* Für Anschluss und Betrieb ist eine Türsteuerung (Art.-Nr. 4420) erforderlich.
ZENTRALISIERTE technische Eigenschaften
- Erfordert keinen physischen Kontakt zwischen Lesegerät und Karte. Leseabstand 5 cm (Karte) bzw. 1,5 cm (Schlüsselanhänger).
- Akustische Informationen über Aktionen.
- Der Leser kann mit anderen Türsteuerungen verwendet werden, die Wiegand 26 (WG)-Protokolle verwenden.

- Verkabelung: 5 Drähte zur Türsteuerung.
Zentralisierte Programmierung
Die Programmierung erfolgt über die PC-Software entsprechend der installierten Zentraleinheit (Ref. 2405 oder Ref. 4410).
- Weitere Informationen finden Sie unter Technische Eigenschaften der Türsteuerung.

ZUBEHÖR
Ref. 5276 MINI AUTONOMER CONTROLLER
Ref. 4420 ZENTRALISIERTE TÜRSTEUERUNG.
Ref. 4410 AC+ ZENTRALEINHEIT (DIN10)
Ref. 2405 MDS-ZENTRALEINHEIT (DIN10)
Ref. 67501 UNIV TÜRÖFFNER. 990N-P22 10-24V MAX
(Normal funktionierender Kurzanker-Türöffner mit verstellbarem Riegel)
Ref. 4813 STROMVERSORGUNG 12Vdc/2A

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[-15,55]
Umweltschutzklasse (IP)	52
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	128 x 130 x -
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	7
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	0.42
ALLGEMEINE MERKMALE ZUTRITTSKONTROLLE	
Integrierter Controller	Ja
CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR DE PROXIMIDAD	
Tecnología del lector	MIFARE CLASSIC,HID,EM
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.558258
Verpackungsmaße (cm)	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299069586