

F06958

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY

DESCRIPTION

Lettore che consente di aprire la porta avvicinando una tessera o un portachiavi di prossimità multifrequenza (EM 125KHz, MIFARE 13,56MHz e HID 125KHz, ISOProxII). Solo le tessere o i portachiavi autorizzati azionano il dispositivo. Non è necessario il contatto fisico. Conferma acustica dell'accettazione o del rifiuto della tessera o del portachiavi presentato. Consigliato per interni ed esterni.

I lettori utilizzano il protocollo Wiegand 26 e garantiscono una maggiore sicurezza antisabotaggio dell'impianto di controllo accessi, poiché il meccanismo di apertura porta e il pulsante di uscita non sono incorporati nel lettore. Tali funzioni sono gestite dal controllore di porta compatibile con il protocollo Wiegand 26 e rimangono quindi protette dalle manomissioni.
Il controllore di porta viene installato all'interno (zona sicura) e il lettore all'esterno.

Configurazione come AUTONOMO:
* Capacità fino a 1.000 tessere o portachiavi utente.
* Richiede un controllore di porta (rif. 5276) per il collegamento e il funzionamento.
* Alimentazione 12Vcc.
Caratteristiche tecniche AUTONOMO:
- Non è necessario il contatto fisico fra lettore e tessera. Distanza di lettura fino a 5 cm (tessera) o 1,5 cm (portachiavi).
- Segnalazione acustica delle operazioni.
- Programmazione manuale molto semplice, tramite tessere MASTER REGISTRAZIONE e MASTER CANCELLAZIONE.
- Controllore autonomo (rif. 5276) con 1 uscita a relè.
- Attivazione dell'elettroserratura tramite relè con tempo programmabile da 1 a 99 s.
Programmazione autonoma
- Può essere eseguita in 2 modi:
Tramite tessere master.
Tastiera di programmazione IR inclusa con il controllore.

Si consiglia di installare il controllore nella stessa scatola da incasso o immediatamente dietro la parete, per facilitare la programmazione tramite tastiera IR, poiché il programmatore richiede una visibilità diretta del controllore.

Configurazione come CENTRALIZZATO:
* Lettore di prossimità con capacità fino a:
1.020 tessere/portachiavi utente con la centrale MDS (rif. 2405).
2.048 tessere/portachiavi utente con la centrale AC Plus (rif. 4410).
* Richiede un controllore di porta (rif. 4420) per il collegamento e il funzionamento.
Caratteristiche tecniche CENTRALIZZATO
- Non è necessario il contatto fisico fra lettore e tessera. Distanza di lettura fino a 5 cm (tessera) o 1,5 cm (portachiavi).
- Segnalazione acustica delle operazioni.
- Il lettore può essere utilizzato con altri controllori di porta che impiegano il protocollo Wiegand 26 (WG).
- Cablaggio: 5 fili fino al controllore di porta.

Programmazione centralizzata
La programmazione viene eseguita mediante il software PC della centrale installata (rif. 2405 o rif. 4410).
- Per maggiori informazioni, vedere le caratteristiche tecniche del controllore di porta.

ACCESSORI
Rif. 5276 CONTROLLORE AUTONOMO MINI
Rif. 4420 CONTROLLORE DI PORTA CENTRALIZZATO.
Rif. 4410 CENTRALE AC+ (DIN10)
Rif. 2405 CENTRALE MDS (DIN10)
Rif. 67501 ELETTROSERRATURA UNIVERSALE 990N-P22 10-24V MAX
(Elettroserratura con piastra corta a funzionamento normale e scrocco regolabile)
Rif. 4813 ALIMENTATORE 12Vdc/2A

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
AMBIENTALI	
Umidità non condensante (%)	[-15,55]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	52
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	128 x 130 x -
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	7
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	0.42
CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	Sì
CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR DE PROXIMIDAD	
Tecnología del lector	MIFARE CLASSIC,HID,EM
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.558258
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299069586