

F07461

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM V SKYLINE

DESCRIPTION

Lettore che consente l'apertura della porta avvicinando una tessera o un portachiavi di prossimità multifrequenza (EM (125 KHz), MIFARE (13,56 MHz) e HID (125 KHz, ISOProxII). Solo le tessere o i portachiavi autorizzati attiveranno il dispositivo. Non è richiesto il contatto fisico. Conferma acustica di accettazione o rifiuto della tessera o del portachiavi presentati. Modulo di controllo accessi, da integrare nei pannelli citofonici/videocitofonici SKYLINE e CITYLINE. Consigliato per uso interno ed esterno. I lettori sono Wiegand 26, consentendo di dotare l'impianto di controllo accessi di sicurezza antisabotaggio, in quanto non incorporano il meccanismo di apertura della porta o il collegamento del pulsante di uscita. Queste funzioni sono supportate dal controller della porta che utilizza il protocollo Wiegand 26 e sono quindi fuori dalla portata della manipolazione. Il controller della porta verrà installato all'interno (area sicura) e il lettore all'esterno.

Configurazione come STAND-ALONE:

- Richiede un controller porta (consigliato: rif. 5193) per il collegamento e il funzionamento.
- La capacità dell'utente dipende dal controller (con il mini controller Wi-Fi la capacità arriva fino a 1.000 tessere utente o portachiavi).
- Non è richiesto alcun contatto fisico tra il lettore e la tessera. La distanza di lettura è di 5 cm (tessera) o 1,5 cm (portachiavi).
- Informazioni sulle scorte acustiche.
- Programmazione manuale molto semplice. Utilizzando schede HIGH/LOW MASTER.
- Regolatore autonomo (rif. 5193) con 1 uscita relè.
- Attivazione relè di apertura serratura con tempo programmabile. Programmabile da 1 a 99 secondi. Programmazione autonoma.
- Si può fare in due modi:
  - Con MasterCard.
  - Tastiera di programmazione IR inclusa nel controller.
- Si consiglia di installare il controller nella stessa scatola da incasso o appena dietro la parete installata, poiché ciò renderà più semplice la programmazione tramite la tastiera IR, poiché il programmatore richiede la visione diretta del controller.

Caratteristiche tecniche CENTRALIZZATE

- Non è richiesto alcun contatto fisico tra il lettore e la tessera. La distanza di lettura è di 5 cm (tessera) o 1,5 cm (portachiavi).
- Informazioni sulle scorte acustiche.
- Il lettore può essere utilizzato con altri controllori di porte che utilizzano protocolli Wiegand 26 (WG).
- Configurazione come CENTRALIZZATA con sistema FERMAX MDS:
- Lettore di prossimità con capacità fino a 1.020 tessere/telecomandi utente con l'unità centrale MDS (rif. 2405). 2.048 tessere/telecomandi utente con l'unità centrale AC Plus (rif. 4410).
  - Richiede un controller porta (rif. 4420) per il collegamento e il funzionamento.
- Cablaggio: 5 fili al controller della porta. Programmazione centralizzata La programmazione viene eseguita dal software per PC corrispondente all'unità centrale installata (rif. 2405 o rif. 4410).
- Per maggiori informazioni, vedere Caratteristiche tecniche del controller della porta.

ACCESSORI

- Rif. 5193 MINI CONTROLLER WIFI STAND-ALONE
- Rif. 4420 CONTROLLORE PORTE CENTRALIZZATO.
- Rif. 4410 CENTRALINA AC+ (DIN10)
- Rif. 2405 UNITÀ CENTRALE MDS (DIN10)
- Rif. 67501 APRISERRATURA UNIV. 990N-P22 10-24V MAX (Apriserratura con armatura corta per funzionamento normale e scrocco regolabile)
- Rif. 4813 ALIMENTATORE 12Vdc/2A

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-15,55]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	52
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	47.5 x 105.2 x 20
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	7
Modularidad	Sì
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	0.42
CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	No
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.22018
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	13,5x10x6
EAN	8424299074610

ACCESSORI



F05223

KIT AC-MAX 2 PUERTAS



F05224

KIT AC-MAX 4 PUERTAS