FERMAX



FE03006

TÜRÖFFNER 6000AD

BESCHREIBUNG

Aufputz.

Ein Türöffner besteht aus einem Elektromechanismus und, bei Aufputzmontage, einer Abdeckung.

MOD.6000 AUFPUTZ MIT AUFNAHME FÜR RIEGEL
Aufputz-Türöffner mit nicht sichtbarer Rahmenbefestigung, FÜR RECHTS- UND LINKSTÜREN VERWENDBAR, für Türschlösser mit Riegel.
Kein Umkehrbetrieb, MAX-Version ist nicht erhältlich.

Für Rechts- und Linkstüren verwendbar (Rechts- oder Linkstür nach DIN R bzw. L). Ermöglicht die Öffnung nach rechts und nach links. Symmetrisch. Ein Seitenwechsel ist bei Beibehaltung der Symmetrie des Baukörpers möglich.
Die Öffnungsrichtung von Türen sowie die Art der installierten Türöffner ist nach DIN festgelegt.
Blickt man von der Seite auf die Tür, auf der die Scharniere zu sehen sind:

- dann handelt es sich um eine Linkstür (DIN L), wenn die Scharniere auf der linken Seite zu sehen sind, und
- um eine Rechtstür (DIN R), wenn die Scharniere auf der rechten Seite zu sehen sind.

Je nach ANWENDUNG können verschiedene Türöffnermechanismen geliefert werden.
TYP A_AUTOMATIK 12 V AC:

- A (Automatikbetrieb und Aktivierung bei 12 V AC): Der Türöffner wird automatisch entriegelt, sobald eine Spannung von 12 V AC anliegt. Der Türöffner verriegelt die Tür wieder, wenn keine Spannung mehr anliegt und die Tür mechanisch wieder geöffnet und geschlossen wird. Für eine korrekte Montage muss der automatische Arretierungsstift durch den Türschnapper nach Schließen derselben ca. 3 mm eingedrückt werden.

D ENTRIEGELUNG
Zum Türöffner gehört ein Hebel für die manuelle Entriegelung, der den Türöffner außer Funktion setzt und freien Zugang gewährt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Verbrauch:

- N, bei 12 VAC: 980 mA
- N-412 12 VDC: 180 mA.

Maße:

- 132 (V) mm x 51,4 (H) mm x 62 (T) mm

Technology: GENERICA

Weight: 0,596 kg

Measures of the packed product: 5,5x13,5x6,5 cm

EAN 13: 8424299030067