

F01586

SWITCH IP 4 PUERTOS POE

DESCRIPTION

- Questo switch è conforme allo standard IEEE 802.3af/at.
- Fornisce alimentazione ai dispositivi IP conformi a questo standard, tramite una qualsiasi delle sue 4 porte PoE.
- Le porte UP LINK vengono utilizzate per l'interconnessione con altri dispositivi sulla rete.
- I LED integrati su ciascuna porta indicano lo stato operativo.
- La tecnologia PoE riduce i costi di installazione evitando di dover alimentare i dispositivi tramite alimentatori esterni.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Include adattatore di alimentazione 220 Vac

- 4 porte PoE 10/100 Mb/s (trasmissione dati e alimentazione)
- 2 porte 10/100 Mb/s (UP LINK)
- Consente lunghezze di cavo fino a 100 m.
- 30 W per porta PoE, per dispositivi conformi allo standard IEEE802.3af/at (PoE+)
- Supporta l'apprendimento automatico e l'invecchiamento automatico degli indirizzi MAC (1K)
- Include elementi di installazione aggiuntivi

Porti	6 porte 10/100Mb/s (4 x PoE + 2 x UP LINK) con auto-negoziazione sulle connessioni e con MDI/MDIX Auto Cross
Alimentazione	IEEE 802.3af/at (porte 1÷4), 52 V DC / 30 W su ogni porta *
Protocolli	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP
Larghezza di banda	1,6 Gbps
Metodo di trasmissione	Memorizzazione e inoltro
Indicazioni luminose di funzionamento	Interruttore alimentato Collegamento/Azione Stato PoE
Alimentare la squadra	~100-240 V; Frequenza: 50/60 Hz; 1,3 A / 52 V CC; 1,15 A Utilizzando l'alimentatore esterno incluso

Condizioni operative	Temperatura -10°C ÷ 40°C, Umidità relativa 5% - 90%, senza condensa
Dimensioni	Larghezza=118, Altezza=28, Profondità=85 [+/- 2mm]
Peso netto/lordo	0,5/0,7 kg
Classe di protezione	EN 60950-1:2007
Temperatura di conservazione	Temperatura di esercizio -20°C ÷ 60°C

* Il valore di 30 W è il massimo che ciascuna porta può fornire. Il consumo totale non deve superare i 48 W

APPLICAZIONE

Questo switch può alimentare fino a 4 dispositivi MEET. Questi dispositivi possono essere KIN PLATES o WIT MONITOR. Basta collegare ciascun dispositivo a una delle 4 porte PoE tramite un cavo Ethernet.

Inoltre sarebbe possibile alimentare anche le PIASTRE MILO, i MONITOR MIO o il CONCIERGE MEET. In questi casi sarebbe necessario aggiungere uno splitter PoE Ref. 1498.

Le due porte UP LINK possono essere utilizzate per l'interconnessione con un altro switch.

Accessori inclusi:

- Alimentatore
- Staffe per montaggio su rack

Technology: MEET

Measures of the product: 118 X 28 X 85 mm

Weight: 0,783 kg

Measures of the packed product: 8,7x25,2x20,6 cm

EAN 13: 8424299015866