


F01616

# DECODER RELES FERMAX MEET 10 SALIDAS

## DESCRIPTION

EEl DECODER DE RELES MEET FERMAX 10 SALIDAS es un dispositivo usado para: Control de relés para monitores MEET. Los usuarios pueden activar hasta 8 dispositivos (luces, riego, etc.) desde el propio monitor. El modulo se instala directamente en el monitor. Como parte del sistema de Control de Ascensores. En este caso, el modulo es conectado a la PLACA del bloque donde estan los ascensores a controlar.

### CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

- **Control de ascensores:** El decoder de relés MEET Fermax de 10 salidas genera los contactos secos para las activaciones requeridas en un control de ascensores. Cada uno de los contactos NO/NC de las salidas de relé es asignado a una planta, con un máximo de 32 plantas. Se requiere un módulo Ref. 9645 asociado. Las insrucciones de este módulo son transmitidas a los decoder de relés via MODBUS, utilizando un bus de 2 cables, como medio físico.
- **Control de relés:** Cualquier característica especial del área residencial que pueda ser controlada por un contacto seco puede ser administrada por módulos de relé MEET, conectados directamente al monitor correspondiente. La activación de cada uno de los relés se realiza directamente desde la pantalla del monitor, y consiste en una activación temporizada, ajustable entre 1 y 120 segundos.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alimentazione:
  - 7-24 V CC
  - In standby: 0,28 W
  - In funzione: 5,46 W
- Connettività:
  - RS-485 Modbus
  - 10 uscite a relè: COM/NO/NC
- Funzionamento:
  - 10 contatti a relè 24 V/10 A
  - LED di controllo
  - Watchdog integrato
- Caratteristiche ambientali:
  - Temperatura di funzionamento: da -40 °C a +55 °C
  - Umidità relativa: 10 – 95% (senza condensa)
  - Grado di protezione IP: 51
- Caratteristiche meccaniche:
  - 145 x 90 x 40 mm
  - Montaggio su guida DIN standard da 35 mm

**Technology:** MEET

**Measures of the product:** 145 X 90 X 45 mm

**Weight:** 0,274 kg

**Measures of the packed product:** 6,3x17,7x9,5 cm

**EAN 13:** 8424299016160