

F14501

MONITOR NEO 7" POE BLANCO MEET

DESCRIPTION

NEO è un monitor da 7" con touch screen capacitivo bianco. L'interfaccia grafica di NEO offre un'esperienza utente altamente intuitiva, poiché il suo design si concentra sulle funzioni di videocitofono residenziale.

CARATTERISTICHE

- Schermo touch capacitivo da 7"
- Comunicazione a mani libere
- Citofono interno all'appartamento
- Chiamata da appartamento ad appartamento
- Visualizzazione delle telecamere IP CCTV (fino a 8)
- Visualizzazione delle telecamere IP CCTV associate al pannello stradale e attivazione dei 4 relè/apriporta associati.
- Funzione di inoltro chiamata MEET ME
- Collegamento del campanello
- Attivazione relè ausiliario (fino a 8 utilizzando Ref.1616)
- Cattura la foto della chiamata automatica
- Modalità non disturbare
- Toni diversi a seconda dell'origine della chiamata.
- 7 zone di allarme + manomissione
- Controllo ascensore
- Disponibile in 12 lingue
- Riavvio remoto e ripristino delle impostazioni di fabbrica.
- Compatibile con SIP

FUNZIONI

1. CONCIERGE. Gli utenti possono chiamare il concierge desiderato selezionandolo dall'elenco. Se il concierge ha una telecamera associata, è possibile visualizzare la postazione del concierge.
2. ACCENSIONE AUTOMATICA DEL PANNELLO E DELLA TELECAMERA CCTV. Gli utenti possono attivare il canale video per la sorveglianza. Una volta stabilita la comunicazione con la centrale, l'utente può parlare e aprire la porta. È anche possibile monitorare le telecamere di videosorveglianza autorizzate.
3. TELECAMERA AUSILIARIA E RELÈ AUSILIARIO DURANTE LA CHIAMATA. Quando si riceve la chiamata dal pannello, è possibile visualizzare le telecamere IP CCTV ausiliarie (fino a 4) per osservare diverse angolazioni o per poter seguire il visitatore. Contemporaneamente è possibile attivare relè ausiliari (fino a 4) per aprire ulteriori porte o barriere.
4. CAMPANELLO. È possibile collegare un pulsante e attivare il campanello, riproducendo il suono del campanello sul monitor.
5. INTERCOMUNICAZIONE INTERNA. Il monitor può effettuare chiamate ad altri monitor all'interno della stessa struttura.
6. INTERCOMUNICAZIONE ESTERNA. Il monitor può effettuare chiamate ad altri monitor in appartamenti diversi.

7. REGISTRO DELLE CHIAMATE. Gli utenti possono visualizzare facilmente la cronologia delle chiamate e le foto scattate.
8. CATTURA FOTO. Quando si riceve una chiamata, il monitor scatta automaticamente una foto.
9. MESSAGGI. Gli utenti possono ricevere messaggi di testo inviati dal software di gestione residenziale, in modo da sapere se c'è un pacco, un intervento di manutenzione o un evento importante nella comunità. (È richiesto un software di gestione). Massimo 64 messaggi.
10. CONTROLLO ASCENSORE. Gli inquilini possono attivare questa funzione per consentire ai visitatori di accedere al piano della loro casa semplicemente premendo il pulsante di apertura della porta dal monitor. Gli inquilini possono anche chiamare l'ascensore prima di uscire dall'appartamento, in questo modo l'ascensore sarà pronto al piano dell'appartamento.
11. ALLARMI. Il monitor mette a disposizione 7 zone di allarme, gestite in modo semplice con 3 modalità:

CASA: livello di sicurezza più basso SONNO: sicurezza media ASSENTE: sicurezza massima

12. SOS. L'utente genera un allarme SOS tenendo premuta questa icona per alcuni secondi, inviando un messaggio al concierge e al software di gestione MEET.
13. NON DISTURBARE. È possibile impostare la modalità non disturbare, in questo modo le chiamate non produrranno alcun suono per un periodo di tempo definito. Quando questa funzione è attiva, l'indicatore LED sarà acceso.
14. ATTIVAZIONE RELÈ. È possibile attivare fino a 8 relè utilizzando il modulo relè Rif.1616.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
privacy della conversazione	Sì
CARATTERISTICHE	
Modalità di conversazione	Mani libere: conversazione in modalità mani libere
Server web	Sì
Compatibile con Sip	Sì
Telecamere ausiliarie CCTV RTSP	8
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-10,55]
Umidità non condensante (%)	[20,95]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	30
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	129 x 203 x 17.5
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	2.4
Consumo energetico massimo (W)	6

SCHERMO	
Dimensioni dello schermo	7 "
Risoluzione dello schermo (HxV)	800 x 480
AUDIO	
Codec audio	G.711
VIDEO	
Codec video	H.264
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.625
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	6,8x31x21,5
EAN	8424299145013

ACCESSORI



F01616

DECODER RELES FERMAX MEET 10 SALIDAS