

F01455

MARINE DIGITAL VIDEO TÜRST. MEET

BESCHREIBUNG

Das MARINE MEET-Panel ist das vandalensichere Türsprech- und Videosprechpanel von FERMAX.

Es besteht aus 316L Edelstahl und ist 3 mm dick. Aufgrund ihrer hohen Qualität sowohl hinsichtlich der Materialien als auch der Produktions- und Montageprozesse handelt es sich hierbei um eine sehr widerstandsfähige Platte.

Sein kompaktes und versiegeltes Design garantiert den IP65-Schutz gegen äußere Einflüsse und die Stoßfestigkeitsklasse IK09.

2 Mpx HD-KAMERA

Die Kamera liefert hochauflösende Bilder und verfügt über eine hervorragende Videoqualität. Die Kamera ist mit einer LED-Beleuchtung für schlechte Lichtverhältnisse ausgestattet. Zusätzlicher RTSP-IP-Videoausgang.

FÜR ALLE ANGEPASST

- Die Kamera ermöglicht einen Betrachtungswinkel von 130°H und 70°. Dies erleichtert Besuchern im Rollstuhl die Installation und Verwendung der Platte.
- Mit Braille-Gravur, die eine Identifizierung der Ruftaste durch eine Gravur auf der Plattenoberfläche ermöglicht.

GESICHTSERKENNUNG

Der Proximity-Leser mit MIFARE-Technologie ermöglicht das Öffnen der Tür über einen Code auf dem Schild oder durch Senden des Codes an einen externen Zugangscontroller, der den Zugang validiert.

ERWEITERTE ANZEIGE

- Begrüßung mit einem Logo oder nützlichen Bildschirminformationen für den Besucher.
- Dank des elektronischen Verzeichnisses können wir nach dem Namen oder der Wohnung suchen, die wir anrufen möchten.
- Kompatibel mit der Aufzugssteuerungsfunktion.

EIGENSCHAFTEN

- 3 mm hochwertiger 316L Edelstahl
- Von hinten beleuchtete Metalltasten mit Braille-Gravur
- Wasserdichtigkeit nach IP65 und Stoßfestigkeit nach IK09
- Freihändige Kommunikation
- 2 Mpx hochauflösende Kamera
- 4,3-Zoll-TFT-Bildschirm
- Elektronisches Verzeichnis mit 1 benutzerdefinierten Bild
- Gesichtserkennung (bis zu 50.000 Gesichter)
- Kamera-Video-Streaming über RTSP
- Wiegand-Ein-/Ausgang für die Integration von Drittanbietern

- Proximity-Zugangskontrolle 100.000 Karten
- Feueralarm mit Türöffner-Entriegelung und Alarmmeldung an Concierge und Software.
- Alarme bei aufgebrochenen Türen oder offenen Türen
- Sprachsynthesizer
- Verfügbar in 12 Sprachen

FUNKTIONEN

Aufruf zum Wohnen
Besucher können den Mieter vom Haupt- oder Blockeingang aus durch Wählen der Wohnungsnummer erreichen.

ELEKTRONISCHES VERZEICHNIS MIT SUCHE
Die Namen der Bewohner können in einem elektronischen Verzeichnis gespeichert und mit den Pfeiltasten oder durch Auswahl des ersten zu suchenden Buchstabens ausgewählt werden.

CONCIERGE-ANRUF
Benötigt der Besucher oder Nachbar Hilfe, kann er den Concierge vom Panel aus durch Drücken der Klingeltaste oder durch Anrufen der Nummer 9901 anrufen. Dieser Anruf kann sowohl vom Blockpanel als auch vom allgemeinen Eingang aus erfolgen. Es können bis zu 98 verschiedene Concierge-Stationen angerufen werden (9901...9998).

ZUGANG PER PIN-CODE
Es besteht die Möglichkeit bis zu 8 PIN-Codes zum Öffnen der Tür festzulegen. Codes können 4 bis 6 Ziffern lang sein.

GÄSTECODE
Mithilfe des Gästecode-Moduls (Ref. 1494) ist es möglich, einen Gästecode einzugeben und ihn an Zugangskontrollsysteme von Drittanbietern zu senden, die für die Generierung temporärer Gästecodes verantwortlich sind.

GESICHTSERKENNUNG
Bewohner können sich vor dem Panel identifizieren und die Tür durch einfaches zweimaliges Drücken der A-Taste oder Auswahl der Gesichtserkennungsoption aus dem Menü öffnen. Bis zu 50.000 Gesichter.

NÄHERUNGSBEZOGENE ZUGANGSKONTROLLE
Das Schild enthält einen MIFARE-Proximity-Leser, der bis zu 100.000 Kennungen verwalten kann. Es ist möglich, Karten über die MEET-Verwaltungssoftware zu verwalten. Die Platte kann auch an Zutrittskontrollsysteme per Wiegand 26 angeschlossen werden.

IP-KAMERA
Es ist möglich, bis zu 4 IP-Kameras zu konfigurieren, die als Zusatzkameras von allen Monitoren im selben Block verwendet werden können. Mit diesen Kameras kann der Durchgang von Besuchern durch die Flure oder Gemeinschaftsbereiche der Wohnanlage überwacht werden.

ZUSÄTZLICHE RELAIS
Es ist möglich, bis zu 4 zusätzliche Relais hinzuzufügen. (Ein Relaismodul Ref. 1491 ist erforderlich). Bewohner können somit zusätzliche Eingänge und Türen (Garagen, Flure etc.) öffnen.

VIDEO-STREAMING
Ein RTSP-Streaming-Videosignal kann ständig an einen IP-CCTV-Recorder oder an Systeme von Drittanbietern gesendet werden, wodurch sich die Plattenkamera wie eine IP-Sicherheitskamera verhält. Gesichtserkennung und Videostreaming können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

Manipulationsalarm
Das Schild ist dank des Manipulationsalarmschalters vor Vandalismus geschützt. Wird das Schild aus seiner Halterung entfernt, wird ein Alarmsignal an den Concierge und die MEET-Verwaltungssoftware gesendet.

FEUERALARM
Wenn ein Alarmsignal einer Brandmeldeanlage erkannt wird, werden die Türen der Anlage entriegelt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
EIGENSCHAFTEN	
CPU	Quad-core Cortex™-A7 1.5GHz
FLASH	4GB
SDRAM	1GB DDR3L
Webserver	Ja
Sip-kompatibel	Ja
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-25,70]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[10,90]
Umweltschutzklasse (IP)	65
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	410 x 155 x 49
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	9
Modularidad	Nein
Aufrufmethode	Codetastatur
Tickets	3
Abflüge	1
RJ45	1
Tamper	Ja
RS485	1
SD-Kartensteckplatz	Nein
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	3
Maximale Leistungsaufnahme (W)	6
Leistungsaufnahme der Heizung (W)	2.04
BILDSCHIRM	
Anzeigegröße	4.3 "
Betrachtungswinkel (HxV)	110 x 90

Bildschirmauflösung (HxV)	480 x 272
AUDIO	
Audio-Codec	G.711
VIDEO	
TASTATUR	
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung	Ja
ALLGEMEINE MERKMALE ZUTRITTSKONTROLLE	
Integrierter Controller	Nein
MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Maximale Anzahl von Kennungen	100000
TASTATURMERKMALE	
Anzahl der Codes	8
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung	Ja
MERKMALE DES BIOMETRISCHEN LESERS	
Maximale Anzahl von Kennungen	50000
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	2.5
Verpackungsmaße (cm)	46,8x10x21
EAN	8424299014555

ANMERKUNGEN


Die Verwendung der Türstation zusammen mit anderem Zubehör kann die IP- und IK-Schutzarten beeinträchtigen und verringern. Es wird empfohlen, die gesamte Einheit nach der Installation abzudichten.

ZUBEHÖR



F01456

BENUTZERVERZEICHNIS MARINE TÜRST. MEET



F01458

AUFPUTZDOSE MARINE MEET



F01459

UNTERPUTZDOSE MARINE MEET