

F01832

PLACA MILO VIDEO TACTIL DIGITAL MEET

DESCRIPTION

CARATTERISTICHE

- Frontale in vetro nero
- Tastiera retroilluminata
- IP65 / IK07
- Comunicazione vivavoce
- Telecamera a colori ad alta definizione da 2 Mpx
- Schermo TFT a colori da 4,3"
- Alimentazione PoE
- Rubrica elettronica
- Riconoscimento facciale (fino a 50.000 volti)
- Streaming video RTSP
- Ingresso/uscita Wiegand-26 per l'integrazione con dispositivi di terze parti.
- Coperchio posteriore per l'installazione di lettori di controllo accessi di terze parti
- Controllo accessi integrato per 100.000 tessere
- Allarme antincendio con sblocco delle porte e segnalazione alla portineria e all'MMS.
- Allarme porta forzata e allarme porta aperta temporizzabile.
- Sintetizzatore vocale personalizzabile.
- Disponibile in 13 lingue personalizzabili
- Aggiornamento e riavvio del firmware
- Compatibile con SIP VoIP

FUNZIONI

CHIAMATA ALL'ABITAZIONE

I visitatori possono chiamare il residente desiderato dall'ingresso generale o dall'ingresso del blocco.

RUBRICA ELETTRONICA E RICERCA

È possibile memorizzare i nomi dei residenti e selezionarli nella rubrica elettronica scorrendo con i tasti freccia o selezionando il carattere da cercare.

CHIAMATA ALLA PORTINERIA

Se il visitatore o il residente necessita di assistenza, può chiamare la portineria premendo il «pulsante campanello» o digitando il numero 9901. La chiamata può essere effettuata sia dall'ingresso generale sia dall'ingresso del blocco. È possibile chiamare fino a 98 portinerie diverse (9901...9998).

ACCESSO TRAMITE CODICE PIN

È possibile definire fino a 8 codici di accesso (PIN), che gli utenti autorizzati possono digitare sulla tastiera per aprire la porta. I codici possono essere di 4, 5 o 6 cifre.

CODICE OSPITE

Utilizzando il modulo CODICE OSPITI (rif. 1494), è possibile digitare un codice e inviarlo a un sistema di controllo accessi di terze parti che genera codici temporanei per i visitatori.

RICONOSCIMENTO FACCIALE

I residenti possono identificarsi davanti al posto esterno e aprire la porta premendo due volte il tasto A oppure selezionando la funzione nel menu. Fino a 50.000 volti.

CONTROLLO ACCESSI

Il posto esterno comprende un lettore di tessere Mifare che può gestire fino a 100.000 tessere. Le tessere possono essere gestite tramite il software MEET Management Software. Inoltre, il lettore può essere collegato a dispositivi di controllo accessi di terze parti che supportano lettori con protocollo Wiegand 26.

TELECAMERE IP

È possibile configurare fino a 4 telecamere IP come telecamere ausiliarie, visualizzabili su tutti i monitor dello stesso blocco. Tali telecamere possono essere installate in aree come corridoi o spazi comuni del complesso residenziale.

RELÈ AGGIUNTIVI

È possibile collegare al posto esterno un modulo rif. 1491 per controllare fino a 4 relè aggiuntivi, consentendo ai residenti di aprire altre porte (garage, corridoi ecc.) quando ricevono una chiamata da qualsiasi posto esterno installato nel proprio blocco o nell'ingresso generale.

STREAMING VIDEO

La telecamera del posto esterno può trasmettere continuamente video RTSP utilizzabile da apparecchiature di videosorveglianza, come videoregistratori CCTV o altri dispositivi di terze parti.

ANTIMANOMISSIONE

Il posto esterno è protetto dai tentativi di furto o sabotaggio tramite un sistema di allarme integrato: in caso di tentativi di rimozione o smontaggio dalla parete, invia un segnale di allarme sia alla portineria sia al software di gestione Meet Management Software associato.

ALLARME ANTINCENDIO

Il funzionamento in combinazione con un sistema di rilevazione incendi genera, in caso di attivazione, un segnale acustico su tutti i posti esterni dello stesso blocco, l'apertura delle relative porte e una segnalazione alle portinerie.

ALLARME PORTA FORZATA

Qualsiasi tentativo di forzare la porta d'ingresso viene segnalato da un segnale acustico sul posto esterno e da una notifica alle portinerie e al software di gestione Meet Management Software associato.

MORSETTI:

- RJ-45: Ethernet 10/100 Base-T. PoE
- +12V, - : alimentazione 12 Vcc
- EXIT, - : F, DS collegamenti per pulsante di uscita, allarme incendio e sensore porta aperta/forzata.
- +5V, - : WD0, WD1: uscita 5 Vcc per alimentare dispositivi esterni.
- Ingresso/uscita con protocollo Wiegand-26
- NC, NC, C, C, NO: uscite relè a potenziale zero per il collegamento dell'elettroserratura.
- 485+, 485- : porta seriale RS-485 per controllo ascensori e modulo relè aggiuntivi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
privacy della conversazione	Sì
CARATTERISTICHE	
Processore	Cortex™-A7 1,5 GHz
FLASH	8GB
SDRAM	512 MB
Server web	Sì
Compatibile con Sip	Sì
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-25,70]
Umidità non condensante (%)	[10,90]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	65
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	380 x 155 x -
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	7
Biglietti	3
Partenze	1
RJ45	1
Tamper	Sì
RS485	1
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	3.48
Consumo energetico massimo (W)	5.88
Consumo attivo del riscaldatore (W)	2.04
SCHERMO	
Dimensioni dello schermo	4.3 "
Angolo di visuale (HxV)	110 x 90
Risoluzione dello schermo (HxV)	480 x 272

AUDIO	
Codec audio	G.711
TASTIERA	
Retroilluminazione della tastiera	Sì
CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ	
Numero massimo di identificatori	100000
CARATTERISTICHE TASTIERA	
Retroilluminazione della tastiera	Sì
CARATTERISTICHE LETTORE BIOMETRICO	
Numero massimo di identificatori	50000
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	1.95
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	46,8x10x21
EAN	8424299018324

NOTE

L'utilizzo del posto esterno insieme ad altri accessori può compromettere e ridurre i gradi di protezione IP e IK. Si raccomanda di sigillare l'intero gruppo dopo l'installazione.