

F01431

VIDEO SET WAY-FI 7" FÜR 1 FAMHAUS

BESCHREIBUNG

El kit incluye
1438 Placa de vídeo WAY-FI 1/L con visera
1436 Monitor WAY-FI 7" COLOR con pantalla IPS táctil capacitiva.
1440 Alimentador WAY-FI 100-240 Vca 0,6A (50-60Hz) / 26Vcc-2A DIN8

Ampliaciones
1436 Monitor WAY-FI 7" COLOR con pantalla IPS táctil capacitiva.
El KIT WAY-FI puede ampliarse con hasta 2 monitores adicionales sin necesidad de alimentación extra.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

PLACA. Ref 1438

• Montaje: En superficie. Visera antilluvia incluida necesaria para montaje.
• Grado IP / IK: IP 44 / IK 07
• Acabado material Aluminio
• Activación abrepuertas eléctrico: Sí (salida 12 Vcc 250 mA, bornas S+, S-). Temporizable (1-8 s.)
• Relé libre potencial para activación 2ª puerta (garaje): Sí. Configurable como Normalmente Abierto/Cerrado. Temporizable (1-8 s.)
• Conexión pulsador salida de zaguán: Sí. Activa el abrepuertas eléctrico (S+, S-) mientras se pulsa. Bornas PL, S+
• Cámara: CMOS, resolución 900 TVL. Gran angular (H=120º; V=72º). LEDs blancos (6) de iluminación de cámara con activación por sensor de luz.
• Conjunto tarjetero y pulsador: Tarjetero extraíble frontalmente y pulsador de llamada, ambos con retroiluminación azul por leds. Activación retroliluminación por sensor de luz.
• Posibilidad de placas adicionales: No
• Ajuste del volumen del altavoz: Sí
• Temperatura de funcionamiento: [-25ºC, +70ºC]
• Consumo máximo abrepuertas eléctrico: 250 mA en mantenimiento

MONITOR. Ref 1436

• Desvío de llamada a móvil: Sí (número ilimitado de móviles que pueden emparejarse). Posibilidad de seleccionar en el monitor si la llamada suena a la vez en el monitor y en el smartphone o primero en el monitor y después en el smartphone (tiempo de retardo programable 5-25 s.). También puede desactivarse el desvío desde el monitor.
• Montaje: En superficie (conector de pared incluido)
• Pantalla: Táctil capacitiva de 7" (formato panorámico 16:9). Resolución 1024 x 600 píxeles. Gran ángulo de visibilidad (tecnología LCD IPS). Interfaz de usuario intuitivo compatible con las operaciones de deslizamiento.
• Leds: Blanco: monitor Activado; Morado: No-molestar Activado; Verde: Fotos/Vídeos pendientes de visualizar

• Modo de conversación: Manos libres
• Conexiones para timbre de puerta: Sí (bornas GND, BELL)
• Fecha y hora: Sí (Hora: formato 24h; Fecha: formato configurable). Programable manualmente desde el monitor o sincronizar desde la APP.
• Modo No molestar: Sí. Activación/Desactivación inmediata y/o temporizada para una franja horaria del día.
• Captura de fotos: Sí. Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y Manual. 100 fotos sin tarjeta Micro SD, 1.000 con Micro SD. Las fotos en el monitor se pueden copiar a la tarjeta Micro SD.
• Captura de vídeos: Sí. Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y Manual. Sólo con tarjeta Micro SD 8-32 GB, no incluida en el kit. Hasta 128 vídeos de 15 s.
• Borrado fotos y vídeos: Sí. Uno a uno, selección varios, selección todos. Al llegar al límite de almacenamiento borra las más antiguas. Opción de formatear la Micro SD. Activado por defecto el borrado a los 30 días.
• Histórico de llamadas (con fecha y hora): Sí. Fotos y vídeos se almacenan con fecha y hora.
• Auto-on (visualización de la calle desde el monitor): Sí
• Apertura puerta peatonal (abrepuertas eléctrico): Activa salida 12 Vcc (Bornas S+, S- en placa). Tiempo de apertura programable (1-8 s.)
• Apertura puerta garaje (abrepuertas electromagnético): Activa relé (Bornas COM, O/NC). Tiempo de apertura programable (1-8 s.)
• Ajustes de imagen: Sí (Brillo, Contraste y Color)
• Ajuste de volumen de llamada y conversación: Sí (niveles de 0-8)
• Función intercomunicación interna en la vivienda: Sólo entre monitores (no con los smartphones). Posibilidad de llamada a uno o llamada a todos. Máximo hasta 3 monitores por vivienda (1 Principal y 2 Adicionales)
• Idiomas de los menús: 16
• Melodías de llamada: 16. Seleccionables para: llamada de placa, timbre de puerta, llamada de intercomunicación.
• Compatibilidad con cámaras CCTV: No
• Función apertura para profesionales (Doormatic): No
• Conexiones: Bus (B, B); Timbre de puerta (GND, BELL); Ranura para la tarjeta Micro SD (8-32 GB); Conector Micro USB para adaptador Micro USB a RJ45 (Ethernet), incluido cable; Interruptor de adaptación de impedancias para la señal de vídeo (dipswitch 1 ON al final de línea)

ALIMENTADOR
• Características: 100-240Vca, 0.6A (50-60Hz) / 26Vcc, 2A. Montaje carril DIN 8

APP-SMARTPHONE
• App: Gratuita. Compatibilidad iOS (9.0 o superior); Android (5.1 o superior)
• Funcionamiento: Wi-Fi y/o 3G/4G
• Nº máximo de emparejamientos por instalación: ilimitado
• Nº máximo de instalaciones por smartphone: ilimitado
• Auto-on (visualización de la calle desde el monitor): Sí
• Apertura diferenciada puerta vivienda y puerta garaje: Sí (mediante código de seguridad)
• Captura de fotos y grabación de vídeos: Manual (almacenamiento en el smartphone únicamente)
• Modo de conversación: Configurable Manos libres (por defecto) / Pulsar-para-hablar
• Cancelación del micrófono (mute) y altavoz (silencio): Sí
• Modo de visualización: Ajustable (25 fps, 10 fps, imagen fija+ audio). Opción pantalla completa.
• Registro de llamadas: Sí (perdidas, recibidas, con información de fecha y hora)

Technology: WAYFI

Weight: 1,991 kg

Measures of the packed product: 21x29x11,5 cm

EAN 13: 8424299014319