



Código de producto

F03266

## DESVIO DE LLAMADA WIFI VDS WI-BOX

Referencia

3266

EAN

8424299032665

Descripción

Wi-Box es un dispositivo WiFi con tecnología VDS que permite desviar las llamadas recibidas en el monitor o teléfono VDS de la vivienda al móvil. Sólo es necesario descargar la aplicación Wi-Box de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store y emparejarla con el módulo Wi-Box.

Se instala físicamente cerca del terminal VDS en paralelo, y actúa como un terminal más. Por medio de la aplicación Wi-Box es posible realizar de forma remota las mismas funciones que se pueden activar desde el terminal de la vivienda, y ¡muchas más!.

**Conectividad para todos desde cualquier lugar.**

Especificaciones Técnicas

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tecnología: VDS (3+coax o 5 hilos)
- Sistema Audio/Video: Audio/Video
- Montaje: En superficie. Tanto por fijación atornillada a pared, como en caja de mecanismos
- Color del producto: Blanco mate
- Pulsadores totales: 2 (PB1: de usuario; PB2: de instalador)
- Tipo de pulsadores: Mecánicos
- Número de leds para señalizaciones luminosas: 2 leds tricolor: Estado del desvío (derecha: PWR LED). Estado de wifi (izquierda: WIFI LED).

- Compatibilidad con terminales VDS: Todos los terminales VDS con llamada a conserje
- Compatibilidad con placas de calle y conserjerías: VDS y MDS (mediante decoder MDS/VDS ref. 2409)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm): 80 x 80 x 20 mm. // 3,14 x 3,14 x 0,78 pulgadas
- Conectividad: Wifi (2,4 Ghz)
- Fecha y hora: Autonomía 24h sin alimentación
- Tensión de alimentación: 18 Vcc (el módulo se alimenta directamente del terminal)
- Consumo máximo: 2.7 W
- Consumo en reposo (emparejado y conectado): 1.8 W
- Temperatura de funcionamiento (°C): Humedad [-5°C, +40°C]; [0%, 90%]
- Peso del producto (kg): 0,097
- Adaptador de línea: Sí. Incluida resistencia 75 Ohm para ajuste impedancia del vídeo (V, M)
- Bornes Cable con conector molex: +, L, -, V, M, Ct, F1

## PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE WIBOX

- Desde el terminal: Pulsador PB2 de WIBOX Abrepuertas en monitor en reposo (llamada a conserje)

## AJUSTES

- Activación/Desactivación del desvío: Sí, con pulsador de usuario PB1
- Regulación de volumen de audio hacia placa de calle: Sí (por potenciómetro)

## APP PARA MÓVILES

- Dispositivos compatibles: smartphones y tablets (iOS y Android)
- Emparejamiento de WIBOX con el router wifi de la vivienda: Mediante código QR.
- Máximo número de apartamentos que se pueden gestionar desde la App: Sin límite
- Máximo número de smartphones que se pueden emparejar a la misma casa: Sin límite
- Máximo número de usuarios que pueden ser invitados por el administrador: Sin límite
- Selección de funciones para invitados por parte del administrador
- Recepción de llamada; llamada a conserje; activación F1 y apertura de puerta
- Recepción de llamadas: Audio y Vídeo desde placas/conserjerías. Con visualización de la llamada antes de activar el audio.
- Tiempo para aceptar la llamada desde que se produce: 30 s.
- Tiempo de conversación: 90 s.
- Privacidad de la conversación: Sí
- Mute (desactivación del micrófono): Sí
- Desactivación del video (Ajuste del frame rate): 3 niveles: alta calidad, baja calidad, y audio y foto. Para reducir consumo de

datos

- Conmutación de placas/cámaras: Sí. Como en los monitores VDS.
- Auto-encendido: Sí. Como en los monitores VDS.
- Activación de función adicional (relé luz de escalera, segunda puerta, etc.): Sí. Botón F1 temporizable. Protegida por código PIN (1-6 dígitos) o biometrico
- Apertura de puerta: Sí, tanto directa como en llamada o auto on. Protegida por código PIN (1-6 dígitos) o biometrico
- Llamada a conserjería: Sí
- Registro de llamadas: Sí (respondidas en verde; perdidas en rojo). incluye captura de foto de las ultimas 10 llamadas
- Ajustes: Nombre de la vivienda; No-molestar; Cambio de contraseña; Selección llamada y modo vibración; Cambiade Wifi del WIBOX; Temporización F1; Sincronización fecha y hora del WIBOX
- Captura de fotos & vídeos: Sí (en llamada o auto on). Manual tanto de fotos como de vídeos.
- Idiomas disponibles: 16 (Español, Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Finés, Checo, Polaco, Holandés, Noruego, Griego, Danés, Sueco, Hebreo, Ruso, Árabe)
- Actualización remota de firmware del WIBOX: Sí

**Terminales compatibles:**

- Tecnología VDS
- Monitores Veo
- Monitores Loft
- Monitores Citymax
- Monitores Smile 7"
- Monitores Smile 3.5"
- Monitores iLoft
- Teléfonos Loft
- Teléfono Loft Extra
- Teléfono Citymax
- Teléfono iLoft

**Detalles**

---

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
80 x 80 x 20 mm.	0.0988	2,8x11,5x9	VDS

#### Manuales

- 970169\_GR\_Inst\_Desv\_Illam\_wifi\_VDS\_WiBOX\_V09\_22.pdf
- 970171Ac\_Man\_Usuario\_APP\_Wi\_BOX\_V08\_22.pdf
- 970171Ec\_Man\_Usuario\_APP\_Wi\_BOX\_V08\_22.pdf
- 970171Fc\_Man\_Usuario\_APP\_Wi\_BOX\_V08\_22.pdf
- 970171Ic\_Man\_Usuario\_APP\_Wi\_BOX\_V08\_22.pdf
- 970171Pc\_Man\_Usuario\_APP\_Wi\_BOX\_V08\_22.pdf

#### Declaración de Conformidad

- DOCF03266ES.pdf

#### Vista lateral



#### Video formativo

- [https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36YH75NW\\_zFhHdasnmaKckq](https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36YH75NW_zFhHdasnmaKckq)