Código do produto

F07700

PLACA CORA CONNECT DUOX PLUS S6

Referência	EAN
7700	8424299077000

Descrição.

Descrição

CORA representa a excelência e a evolução das botoneiras DUOX PLUS da Fermax, não só pela sua estética elegante, mas também por ser uma das botoneiras mais interativas do mercado, tanto para o utilizador como para o instalador.

Sua **interface de usuário** é altamente intuitiva e é exibida em uma tela colorida de 5", com a qual qualquer usuário pode interagir a partir do teclado mecânico retroiluminado, agradável ao toque e acessível a todos:

- Como elemento distintivo da sua personalidade, inclui no design uma **onda de LEDs** que, através de mudanças de cor e movimentos de luz, transformam a experiência do utilizador em algo interativo e único.
- Teclado mecânico com **marcações para cegos** nas teclas 5 e BELL.
- **Pictogramas informativos** do estado da comunicação (chamando, em comunicação, porta aberta, canal ocupado).
- Possibilidade de ligação **de laço magnético** opcional para portadores de próteses auditivas (solicitar a ref. 7722 separadamente)
- **Usabilidade guiada passo a passo** e mudança de cor nas teclas retroiluminadas em sincronia com as informações exibidas na

tela.

A configuração e o gerenciamento são muito simples e só são feitos a partir de um celular/tablet/PC, utilizando um servidor web e sem a necessidade de abrir a placa. Para isso, o instalador deve ficar em frente a ele e conectar-se ao ponto de acesso Wi-Fi por ele gerado. Assim, você pode gerenciar:

- Configurações.
- Diretório de moradores e concierges.
- Controle de acesso (códigos de teclado, leitor RFID)
- Teste de instalação e atualização de versões de firmware.
- Upload e personalização de imagens, logotipos, mensagens de texto e voz (2 idiomas podem ser selecionados para serem reproduzidos consecutivamente).

ÁUDIO

Áudio de alta qualidade graças ao sistema CDS (Cora Dynamic Sound), que incorpora um alto-falante CDS e 2 microfones digitais CDS.

COMUNICAÇÃO

- As chamadas podem ser feitas de duas maneiras:
- inserindo o código correspondente atribuído à casa + a tecla “campainha”.
- pesquisando, no diretório eletrônico, do morador ou portaria e uma vez encontrado pressionando a tecla “sino”.
- A chamada pode ser numérica, alfanumérica, por blocos, etc.
- É possível ligar diretamente para a portaria pressionando a tecla SINO. Caso haja mais de um, a lista é exibida na tela para seleção.

CÂMERA

Inclui uma câmera WIDE ANGLE COLOR com iluminação de cena integrada em ambos os lados da câmera e um sistema de regulação para foco da câmera. O ajuste da imagem da câmera é feito a partir do servidor web.

TELA

A tela é ativada por sensores de presença ou pelo toque de uma tecla.

O nível de brilho da tela pode ser ajustado automaticamente com base no nível de luz ambiente.

Inclui a função *Retroview* , que permite ao visitante ver em tempo real o vídeo capturado pela câmera durante ligações e conversas.

CONTROLE DE ACESSO

- Abertura de porta por número PIN no teclado (até 10.000 utilizadores/códigos diferentes).
- Abertura de porta através de cartão de proximidade RFID (EM) ou des porte-clés de proximité (jusqu'à 10 000 porte-clés).
- Combinação dos dois anteriores para maior segurança.

MODE VILLA
Il est possible de configurer le panneau pour qu'il fonctionne comme un panneau de maison individuelle.
Dans ce cas, l'appel se fait en appuyant directement sur la touche Cloche.
CORA devient ainsi la solution de portier vidéo pour les villas qui recherchent la distinction, l'élégance et la technologie, ainsi que la sécurité, puisque les fonctions de contrôle d'accès par code clavier, porte-clés de proximité ou une combinaison des deux seront toujours disponibles.

MONTAGEM

CORA pode ser instalado em caixa **de superfície** ou em caixa **de encastrar** , que deve ser encomendada separadamente.

Em caso de substituição **, uma caixa de embutir City/Skyline existente** (S6 ou S8 dependendo do tamanho CORA) pode ser adaptada encomendando separadamente o conjunto de embutir ref. 7708.

Outros acessórios como moldura de acabamento, complemento angular, viseira e placa diretora também estão disponíveis . É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série. Para um encaixe perfeito é necessário utilizar um conjunto de espaçadores ref. 8829 para cada duas placas instaladas, entre suas caixas de montagem.

CONNECT

CORA CONNECT permite a conectividade da instalação por 4G, possibilitando a gestão remota da instalação pelos instaladores através do MyConnect e o desvio da chamada para os utilizadores residentes com a aplicação DuoxMe.

Instala-se como qualquer botoneira, sem necessidade de activar a conectividade, que vem de série.

A botoneira CONNECT é compatível com todos os produtos DUOX PLUS e permite o desvio da chamada independentemente do tipo de terminal na vivenda.

- Para **vivendas com áudio**, deve instalar-se um telefone CONNECT (refs. 34440, 34520)
- Para **vivendas com vídeo,** deve instalar-se um monitor VEO (refs. 9445, 9455), VEO-XS (refs. 9448, 9458) ou VEO-XL (refs.9468, 9478)

SEM CUSTO ADICIONAL

- Solução de conectividade acessível a todos, uma vez que a conexão 4G não implica nenhum custo extra para a comunidade de vizinhos.

O MELHOR SERVIÇO PREDITIVO

Graças à conectividade da botoneira CONNECT, o instalador poderá detectar antecipadamente as incidências à distância que possam ocorrer na instalação.

- Pode até modificar parâmetros de configuração ou testar o grupo fónico da botoneira à distância, evitando deslocações em caso de incidências.

MÁXIMA PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE

- Na FERMAX, valorizamos a segurança e a privacidade. Todas as comunicações através do sistema CONNECT são realizadas com tecnologias seguras e no estrito respeito pela lei de proteção de dados.

UMA ENTRADA INTELIGENTE... UMA CASA CONECTADA

- De acordo com as suas necessidades, cada vizinho é livre de escolher o tipo de serviço que mais lhe convém: o plano gratuito, mas com funções limitadas para uma utilização normal básica, ou uma assinatura mensal ou anual para desfrutar do serviço de desvio da chamada para o telemóvel sem restrições.

MyCONNECT - UMA INSTALAÇÃO MONITORIZADA

MyCONNECT é um portal web que permite gerir remotamente as instalações DUOX PLUS realizadas com botoneira CONNECT e que está disponível em https://myconnect.fermax.com.

É uma ferramenta para o instalador que oferece funcionalidades para a gestão remota das suas comunidades graças à conectividade da instalação e à potência da tecnologia DUOX PLUS.

A instalação está sempre atualizada graças às atualizações automáticas de firmware.

Vantagens

- Inventário etiquetado e geolocalizado das instalações CONNECT.
- Acesso a cada instalação e consulta dos detalhes do material instalado, com informações sobre a garantia.
- Acesso restrito e protegido por nome de utilizador e palavra-passe.
- Acesso remoto a partir de qualquer lugar e de qualquer dispositivo através de um navegador Web.
- Gestão remota da informação da agenda e do controlo de acesso.
- Ajustes de configuração nas botoneiras da rua à distância.

Detalhes Técnicos Adicionais

Aviso: para instalações com CORA é necessária a versão mínima 44.15 do telefone iLOFT

Alimentando

- Nominal: 24Vdc NÃO POLARIZADO (a polarização não é levada em consideração durante a instalação). Pode ser alimentado diretamente pelo barramento DUOX

Ambiental

- Temperatura operacional: [-25ºC, +55ºC]
- Umidade relativa (sem condensação): [5%, 95%]
- Grau de estanqueidade (IP): 65

Mecânico

- Dimensões

Altura do produto (mm)	Largura do produto (mm)	Profundidade do produto (mm)	Profundo (o que se projeta da superfície, incluindo a caixa)	Profundo (protuberância recuada)
295,5	130	27,6	30	10

- Grau de resistência ao impacto (IK): 08

Elétrico

Conectar

Estado	Consumo máximo (mA) em 24V	Consumo máximo (mA) a 18V
começar	280	370
Repouso	200	320
Tela ligada	260	425
Chamar	365	650
Conversação	490	740

Encaminhamento de chamadas	500	780

Câmera

- Ângulos: H=120º; V=80º
- Visão noturna colorida através de LEDs brancos. Por possuir LEDs, nenhuma iluminação adicional é necessária.
- Resolução da câmera: 1280 x 720 pixels
- Resolução de vídeo no monitor:
- Vídeo Premium (opção padrão em monitores de 7"): 720 x 480
- Vídeo padrão: 368 x 288

Tela

- Tamanho: 5" em formato retrato 4:3
- Resolução: 640 x 480 pixels

Nota: A Fermax garante a classificação IP65 na combinação placa + caixa (embutida/de superfície), bem como na placa Cora Directorio S6. Em qualquer outra situação, a classificação IP/IK pode ser alterada. Recomenda-se vedar o conjunto após a instalação.

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP	Tecnologia de controle de acesso
1.51217	5x43,9x17	DUOX	COMBINADO

Manuais

- 970316c Guia rapida Placa Cora V12_25.pdf
- 970317A Manual instalador Placa CORA V04_25.pdf
- 970317E Manual instalador Placa CORA V04_25.pdf
- 970317F Manual instalador Placa CORA V04_25.pdf
- 970317I_Manual_instalador_Placa_CORA_V02_25.pdf
- 970317O Manual instalador Placa CORA V04_25.pdf
- 970317P Manual instalador Placa CORA V04_25.pdf
- https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970317V%20Manual%20instalador%20Placa%20CORA%20V04_25.pdf,

Acessórios

F07703
CAIXA ENCASTRAR CORA S6

F07709
CAIXA SALIENTE CORA S6

F07704
COMPLEMENTO ANGULAR CORA SIMPLE S6

F07707
MOLDURA CORA DUPLA S6

F07706
MOLDURA CORA SIMPLE S6

F07702
PLACA CORA DIRETÓRIO S6

Vídeo do produto (url)

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC35kjV6jnCTIQThlxj67YnxD