

F05223

KIT AC-MAX 2 TÜREN

BESCHREIBUNG

Zutrittskontrollset für zwei Türen. Das Kit besteht aus einem Metallgehäuse mit Netzteil, einem IP-Controller und einem I/O-Expander. Kontrollierte Türen können über Ein- oder Ausgangsleser verfügen, sowohl über FPAC-MAX (RS-485) als auch über Wiegand-Fingerabdruckleser.

Jede gesteuerte Tür verfügt über einen 0,2-A-Stromausgang für Lesegeräte und einen 1,0-A-Stromausgang für Türöffner und andere Türgeräte. Der Ladestrom der Backup-Batterie (optional) kann auf 0,3 A oder 0,6 A eingestellt werden. Die Stromversorgung des gesamten Systems erfolgt über das im Kit enthaltene eigene Netzteil.

KOMPOSITION:

- BOX-IP15 Metallbox.
- PWR2D 13,8V Netzteil.
- AC-MAX-CU-Controller im TCP/IP-Netzwerk. Verwaltet bis zu 2 Türen, jede Tür mit einem Eingangsleser pro Tür oder mit Eingangsleser und Ausgangsleser pro Tür, wodurch der Anschluss von bis zu 4 Wiegand-Lesern (2 Eingänge und 2 Ausgänge) oder 4 Fingerabdrucklesern FPAC-MAX (2) möglich ist Eingang und 2 Ausgang).
- EXP2D I/O-Expander

Technology: NO PE/VP

Abmessungen des Produkts: 295(V) x 285(H) x 90(P) mm

Weight: 3,065 kg

Measures of the packed product: 10,5x30x30 cm

EAN 13: 8424299052236