

F05224

AC-MAX 4 TÜREN

BESCHREIBUNG

Zutrittskontrollset für vier Türen. Das Kit besteht aus einem Metallgehäuse mit Netzteil, einem IP-Controller und einem I/O-Expander. Kontrollierte Türen können mit Wiegand-Zugangs- oder FPAC-MAX (RS-485)-Fingerabdruck-Zugangs-/Ausgangslesern ausgestattet sein.

Jede gesteuerte Tür verfügt über einen 0,2-A-Stromausgang für Lesegeräte und einen 1,0-A-Stromausgang für Türöffner und andere Türgeräte. Der Ladestrom der Backup-Batterie (optional) kann auf 0,3 A oder 0,6 A eingestellt werden. Die Stromversorgung des gesamten Systems erfolgt über das im Kit enthaltene eigene Netzteil.

KOMPOSITION:

- BOX-IP16 Metallbox.
- PWR4D 13,8 V DC-Netzteil
- AC-MAX-CU-Controller im TCP/IP-Netzwerk. Es verwaltet bis zu 4 Türen, wobei jede Tür über einen Eingangsleser verfügt und somit den Anschluss von bis zu 4 Wiegand-Lesegeräten oder 8 FPAC-MAX-Fingerabdrucklesern (4 Eingänge und 4 Ausgänge) ermöglicht.
- EXP4D I/O-Expander

Technology: NO PE/VP

Abmessungen des Produkts: 305(V) x 325(H) x 100(P) mm

Weight: 3,693 kg

Measures of the packed product: 11x33x31,5 cm

EAN 13: 8424299052243