FERMAX



F05225

LECTOR HUELLA FPAC-MAX

DESCRIPTION

FPAC-MAX è un lettore biometrico di impronte digitali dotato di sensore ottico di alta qualità e lettore di prossimità ISO/IEC 14443A e MIFARE®. Gli utenti possono essere riconosciuti confrontando la propria impronta digitale con quelle registrate nella memoria del lettore (modalità 1:N) oppure con quelle memorizzate sulla tessera MIFARE® (modalità 1:1). Il lettore può memorizzare fino a 1.900 impronte e continua a riconoscere gli utenti con relativa rapidità. Con la modalità 1:1 si applica il terzo livello di riconoscimento (il più elevato), garantendo la massima riservatezza.

Il lettore si collega al controllore accessi AC-MAX CU tramite RS-485 (2 fili), alimentazione (2 fili) ed Ethernet (UTP). Le registrazioni e le eliminazioni delle impronte vengono gestite via IP tramite PC. La comunicazione IP con il lettore FPAC-MAX è cifrata secondo lo standard AES128 CBC, che assicura un'elevata resistenza alla decifratura non autorizzata. La configurazione e la gestione del database delle impronte si effettuano dal software di gestione AC-MAX.

NOTA: prima di utilizzare il lettore di impronte digitali, verificare che l'impiego del dispositivo nelle condizioni specifiche sia conforme alla normativa vigente.

DICHIARAZIONE

Dichiarazione sulla protezione dei dati

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[5,40]
Umidità non condensante (%)	[10,95]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	41
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	85 x 85 x 52
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	7

ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	1.56
Consumo energetico massimo (W)	1.56
Capacità di tensione del relè (V)	333
Capacità di corrente del relè (A)	12
CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	No
CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ	
Distanza di lettura (cm)	2 - 5
Numero massimo di identificatori	100000
Numero massimo di identificatori	10000
CARATTERISTICHE TASTIERA	
Numero di codici	3121
Lunghezza del codice	5
Retroilluminazione della tastiera	Sì
CARATTERISTICHE LETTORE DI CREDENZIALI MOBILI	
Numero massimo di identificatori	31
Numero massimo di identificatori	333
CARATTERISTICHE LETTORE BIOMETRICO	
Numero massimo di identificatori	123
Numero massimo di identificatori	11111
CARATTERISTICHE RICEVITORE RF	
Numero massimo di controller RF	222
Distanza del telecomando RF dal ricevitore RF	12122
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.3386
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	7,7x23x10,5
EAN	8424299052250

ACCESSORI



F05223

KIT AC-MAX 2 PUERTAS



F05224

KIT AC-MAX 4 PUERTAS