

F95391

MEET-TISCHKONZOLE

BESCHREIBUNG

Der CONCIERGE verfügt über einen kapazitiven 10-Zoll-Bildschirm. Die grafische Benutzeroberfläche ermöglicht dem Bediener oder Concierge einen einfachen und intuitiven Zugriff auf die Funktionen.

EIGENSCHAFTEN

- Kapazitiver Touchscreen
- Freihändige Bedienung oder Bedienung per Arm
- TFT 10,1" Farbe 1024 x 600 Pixel
- MEET P2P-Protokoll
- SIP VoIP-kompatibel
- Geringer Verbrauch
- Benachrichtigung über akustische und visuelle Alarme
- Kompatibel mit zugehöriger RTSP-IP-Kamera zum Senden von Videos nach Hause
- Audio-/Video-Anrufbeantwortermodus für den Fall, dass der Anruf nicht beantwortet wird
- Verfügbar in 12 Sprachen
- Einstellungen für Blockmodus und allgemeinen Modus

FUNKTIONEN

1. ANRUF

Der Concierge kann über die Anruffunktion jedes Zuhause in der Gemeinschaft kontaktieren. Um anzurufen, muss der Concierge die Blocknummer und die Wohnungsnummer eingeben. Wenn Sie eine Wohnung im selben Block wie der Concierge anrufen möchten, müssen Sie lediglich die Hausnummer angeben. Wenn der Concierge über eine zugehörige IP-Kamera verfügt, ist es möglich, den Concierge von zu Hause aus zu sehen. Der Concierge kann Gespräche aufzeichnen. (SD-Karte für Aufnahmefunktion erforderlich).

2. Selbstentzündung der Platte

Der Concierge kann sich direkt mit jedem Straßenpanel verbinden, indem er einfach die Panelnummer wählt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erhält der Concierge Audio- und Videodaten von der Türklingel und kann Fotos machen oder die Tür öffnen.

3. Rufen Sie den Concierge an

Die Concierges der Einrichtung können sich gegenseitig anrufen. Um den Concierge von zu Hause aus anzurufen, müssen Sie lediglich das entsprechende Tag auswählen.

4. VERZEICHNIS

Eine alternative Möglichkeit, Mieter anzurufen, ohne ihre Wohnungsnummern zu kennen. Der Sicherheitsbeamte kann einfach auswählen, welchen Mieter er anrufen möchte, und der Concierge ruft dann bei einer bestimmten Wohnung an.

5. MODI

Der Concierge kann das Verhalten des Concierge dank der vier verfügbaren Modi problemlos ändern: Tag (alle Anrufe vom Panel werden vom Concierge abgefangen), Nacht (Concierge getrennt), Gemischt mit Überwachung (Möglichkeit, direkt vom Panel ins Haus anzurufen; unbeantwortete Anrufe werden an den Concierge weitergeleitet) und Gemischt ohne Überwachung (vom Panel aus ist es möglich, den Concierge oder das Haus anzurufen; unbeantwortete Anrufe ins Haus werden nicht an den Concierge weitergeleitet).

6. UMLEITUNG

Der Concierge kann eingehende Anrufe an andere Concierge-Einheiten oder an die MEET ME APP (Smartphone) umleiten. Voraussetzung für die MEET ME-Umleitung ist eine in der Einrichtung verfügbare Internetverbindung.

7. Anrufprotokoll

Der Concierge kann problemlos das Protokoll der empfangenen/getätigten Anrufe überprüfen und Screenshots von Fotos oder Nachrichten anzeigen, die mit dem Anruf in Zusammenhang stehen. Einzig die mit dem MEET-Concierge selbst in Zusammenhang stehenden Personen bleiben weiterhin registriert.

8. ALARMPROTOKOLL

Der Concierge hat einen schnellen Überblick über die aktuellsten Alarme. Jeder Datensatz enthält Datum und Uhrzeit, Wohnungsnummer und Alarmbezeichnung. Maximal 450 Alarmaufzeichnungen (FIFO-Warteschlange).

9. ANRUFBEANTWORTER

Sollte keine Reaktion des Concierge erfolgen, kann der Besucher eine Audio- und Videonachricht hinterlassen.

10. AUFZUGSSTEUERUNG

Der Concierge kann den Aufzug zu einer bestimmten Etage des Gebäudes aktivieren. Erfordert Module Ref. 9545 und 1616.

11. Anrufweiterleitung

Der Concierge kann, sobald ein Gespräch mit der Türklingel begonnen hat, das Gespräch an eine bestimmte Wohnung weiterleiten. Direkt (unbeaufsichtigte Weiterleitung) oder durch vorherigen Kontakt mit der Wohnung (beaufsichtigte Anrufweiterleitung).

BENUTZEREINSTELLUNGEN

DATUM UND UHRZEIT
Das MEET Concierge-System synchronisiert Datum und Uhrzeit automatisch, sofern in der Einrichtung eine Wohnverwaltungssoftware vorhanden ist oder eine Verbindung zum Internet besteht. Es besteht auch die Möglichkeit, Datum und Uhrzeit manuell einzustellen. Im letzteren Fall gehen die Datums- und Uhrzeiteinstellungen bei einem Stromausfall verloren.

SPRACHEN
Verfügbar in 12 Sprachen: Spanisch, Englisch, Deutsch, Polnisch, Französisch, Chinesisch, Russisch, Türkisch, Hebräisch, Arabisch, Portugiesisch und Vietnamesisch.

MELODIE
Auswahl des Klingeltons bei eingehendem Anruf, der Klingeltonlautstärke und Aktivieren/Deaktivieren des Bestätigungstons bei Tastendruck.

BILDSCHIRM
Anpassung der Bildschirmhelligkeit.

FUNKTIONSBESCHRÄNKUNGEN
Aktivierung/Deaktivierung zusätzlich verfügbarer Funktionen: Automatische Aufzeichnung verpasster Anrufe von Türklingeln und/oder Wohnungen, manuelle Aufzeichnung von Gesprächen mit der Wohnung und manuelle und/oder automatische Erfassung von Türklingelbildern bei eingehenden Anrufen. Für die Audio- und Videoaufzeichnungsfunktionen ist eine SD-Karte erforderlich.

INFORMATION

Der Concierge bietet Informationen zu Firmware, IP-Adresse und MAC-Adresse. Diese Informationen sind für die Gerätewartung und -unterstützung sehr nützlich.

HINWEIS: Die Funktionen „Modus“, „Anrufweiterleitung“ und „Anrufübertragung“ erfordern Firmware-Versionen v3.50 oder höher auf allen Geräten (Panels, Monitore usw.) in der MEET-Installation.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

System:

- Zentralprozessor: Quad Core 1,3 GHz Cortex-A7
- FLASH: 4 GB
- SDRAM: 512 MB

Bildschirm:

- Auflösung 1024x600px
- Betrachtungswinkel: 130° H, 140° V
- Kontrast: 800/1
- Helligkeit: 300 cd/m2

Audio:

- G.711-Codec
- Audio OLR 23,5 dB (HF), 10,5 dB (Mobilteil)

Kamera:

- Konnektivität mit externer IP-Kamera
- Unterstützt RTSP-Protokoll Verbrauch:
- Standby: 200 mA
- Betrieb: 500 mA

Fütterung:

- PoE oder 12 VDC

Konnektivität:

- RJ-45-Ethernet-Anschluss
- SD-Kartensteckplatz für Audio- und Videoaufzeichnung
- Integrierter Konfigurations-Webserver

Betriebsbedingungen:

- Temperatur: -10 °C. + 55 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 – 90 % (nicht kondensierend)

Technology: MEET

Abmessungen des Produkts: 303 x 190 mm

Weight: 1,599 kg

Measures of the packed product: 8x35x33,6 cm

EAN 13: 8424299953915