

F04863

ZESTAW DOMOFONOWY CITY 3NR

OPIS

ZESTAW DRZWI 3 domy.

- Instalacja: 4+N (1 przewód na dom).
- Zestawy domofonowe do budynków zawierają wszystkie niezbędne materiały do kompletnej instalacji i natychmiastowego działania: panel wejściowy i puszkę podtynkową, zasilacz DIN 12Vac/1,5A (ref.4802) i 3 telefony

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zawiera

- 4847. CITYLINE 4+N 4AP103 płyta i puszka podtynkowa
  - (W zestawie skrzynka podtynkowa nr ref. 8949).
  - Panel wejściowy S4: 130(H)x199(V)mm.
  - Pudełko do osadzenia S4: 115(H)x185(V)x45(P)mm.
- 3426. Telefon VEO 4+N (3 szt.).
- 4802. Zasilacz 12Vac/1A. DIN4.

ROZSZERZENIA I AKCESORIA ZESTAWÓW:

- Drugi dostęp: Poproś o numer referencyjny płytki zawartej w zestawie i jej wnękowej obudowie + zmieniacz audio (ref.8811) + rozdzielacz napięcia (ref.8809).
- Rozbudowa w domach bez dodatkowego zasilania: 3 telefony.
- Zalecany mechanizm otwierania drzwi: otwieracz drzwi 450N-S (ref.3071). Normalna praca i krótka osłona. 12Vac.

Technologia: 4+N

Waga: 2,426 kg

Wymiary produktu: 27x24x16 cm

EAN 13: 8424299048635



F04802

P.S.U. DIN4 230VAC/12VAC-1A

OPIS

- Format szyny DIN-4 ułatwiający montaż w skrzynce osprzętowej lub można je przykręcić bezpośrednio do ściany.
- Służy do zasilania różnych urządzeń w zakładzie Fermax.
- Wykonany z materiału samogasnącego VO.
- Zawierają komplet osłon zabezpieczających zaciski przyłączeniowe.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz
- Wymiary DIN 4: 70x 90x60 mm

Technologia: GENERICA

Waga: 0,475 kg

Wymiary produktu: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024



F03426

TELEFON VEO 4 + N

OPIS

- Terminal audio. Montowany w domach umożliwia komunikację z panelem ulicznym i otwieranie drzwi.
- Nowa koncepcja telefonu dla domu. Zintegrowany projekt, zgodny z nowymi trendami i stylem życia, prosty i funkcjonalny, łączący jakość i design.
- Czystość linii, technologia i funkcje sprawiają, że sprzęt ten jest eleganckim i idealnym elementem każdego domu.
- Wykonany jest z odpornego na uderzenia tworzywa ABS, z łatwym w czyszczeniu teksturowanym wykończeniem i ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym zapewniającym większą odporność na światło.
- Montaż na ścianie i łatwe mocowanie.
- Terminal audio. Montowany w domach umożliwia komunikację z panelem ulicznym i otwieranie drzwi.
- System konwencjonalny: wykorzystuje wspólne przewody dla całej instalacji oraz 1 przewód wywoławczy (lub zwrotny) na dom.
- Zalecane w budynkach małych/średnich/dużych. W systemie MDS dla urbanizacji z wejściem ogólnym i blokami wewnętrznymi z kilkoma wejściami oraz centrami concierge.
- Okablowanie:
  - Domofon: 4 przewody wspólne + N (1 przewód wywoławczy na dom).
  - Wideodomofon: 7 przewodów wspólnych + 1 koncentryczny wideo + N (1 przewód wywoławczy na dom).
- Maksymalna odległość montażowa w zależności od przekroju użytego kabla (patrz instrukcje techniczne)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SISTEMA	
Tecnología	4+N
CECHY	
Pętla indukcyjna	Nie
INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
ŚRODOWISKOWE	
Stopień ochrony środowiska (IP)	30

MECHANICZNE	
Wymiary produktu (wysokość x szerokość x głębokość) (mm)	214 x 82 x 43
Liczba przycisków	1
ELÉCTRICAS	
Alimentación	12Vca/cc
AUDIO	
Tipo de comunicación	Full Duplex
SZCZEGÓŁY DODATKOWE	
Waga zapakowanego produktu (kg)	0.2825
Wymiary opakowania (cm)	25,7x8,5x5,3
EAN	8424299034263

AKCESORIA



F03749

ZESTAW MONTAŻU BIURKOWEGO UNIFONU VEO/LOFT



F03388

UNIWERSALNA RAMKA DEKORACYJNA



F03389

UNIWERSALNA DUŻA RAMKA DEKORACYJNA



F03443

VEO TELEPHONE HANDSET W/INDUCT.LOOP