

F09456

MONITOR VEO WIFI DDA 4,3" DUOX PLUS

DESCRIPCIÓN

El monitor **VEO WIFI DUOX** está fabricado en plástico ABS de alto impacto. Incluye una pantalla panorámica a color de 4,3" (16:9). El diseño único y exclusivo del auricular incorpora un imán que facilita al usuario el posicionamiento del mismo asegurando un colgado correcto al finalizar la conversación. Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista.

VEO WIFI está equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a la aplicación DuoxMe de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	Duox Plus
Número máximo de terminales por vivienda	3
Número de direcciones por instalación	000000-999999
Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada (s)	30
Tiempo de conversación (s)	90
Privacidad de conversación	Si
CARACTERÍSTICAS	
Modo de conversación	Con brazo: auricular con imán para facilitar el co
Bucle Inductivo	Si
INSTALACIÓN	
Cableado	2 hilos no polarizados
Montaje	Superficie
Conector / Soporte pared	No incluido (necesario)

AMBIENTALES	
Grado protección ambiental (IP)	30
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	200 x 200 x 44
Material	Plástico ABS
Color del producto	Blanco
Número de pulsadores	4
Tipo de pulsadores	Mecánico
Material de pulsadores	Silicona
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
Adaptación Impedancia de línea incluida	Si. Puente JP1 (posiciones A - C - OFF (por defect
PANTALLA	
Tamaño display	4.3 "
Formato	16:9
Pantalla Táctil	No
Resolución de pantalla (HxV)	480 x 272
AUDIO	
Tipo de comunicación	Full Duplex
FUNCIONES	
Modo no molestar	Es posible activar el modo no molestar del terminal, de tal modo que las llamadas recibidas no generen ningún tono de llamada
Desvío de llamada	Permite abrir la puerta de forma remota mediante una aplicación móvil.
Apertura de puerta	Apertura de puerta. Presionar el pulsador Abrepuertas estando en comunicación con la calle.
Autoencendido	Estando en reposo, es posible conectarse y establecer comunicación con la placa de su mismo bloque.
Conversación	El terminal dispone de la función básica de comunicación de audio, que permite mantener una conversación con el visitante.
Recepción de llamada	El terminal permite la recepción de llamada.
Rechazar llamada entrante	Es posible cancelar la llamada entrante sin descolgar (sin activar el audio de conversación).

Activación función adicional	Pulsador **función adicional** para activación de un relé (2ª puerta, cancela del jardín, luz de la escalera, puerta de garaje, etc.). Es posible que se requiera otro complemento adicional. El terminal puede tener una o varias funciones adicionales dependiendo del modelo.
Regulación de volumen	Regulación del volumen de llamada. Durante la llamada o en reposo. Regulación del volumen de audio de conversación. Durante la conversación con audio activado.
Selección de melodías	Es posible asignar una melodía diferente a la predeterminada.
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.5458
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	5,1x22,2x20,7
EAN	8424299094564