



Código do produto

F04825

## ALIMENTADOR+FILTRO DIN10 24VDC-2.5A

Referência

4825

EAN

8424299048253

### Descrição.

#### Descrição

- Utilizada para alimentar os diferentes equipamentos de uma instalação DUOX PLUS Fermax. br />
- Construída em material VO auto-extinguível. br />
- Inclui um conjunto de tampas para proteger os terminais de ligação. br />
- Os terminais POWER BUS fornecem tensão e dados. Os terminais PREV BUS fornecem apenas dados. br />
- Inclui 2 leds: - ON - SOBRECARGAÇÃO: LED indicando o limite máximo de corrente excedido. Reduza a carga.
- O LED ON + OVERLOAD piscando indica curto-circuito. br />
- Formato de trilho DIN-10 para fácil instalação dentro de uma caixa de equipamento eléctrico ou pode ser aparafusado directamente na parede.

#### Detalhes Técnicos Adicionais

- Dimensões DIN-10: 175x90x60 mm
- Tensão de entrada: 110-240 Vac
- Frequência de entrada: 50-60 Hz
- Tensão de saída: 24 Vdc  $\pm$ 10%
- Corrente de saída: 2,5 A
- Eficiência à carga máxima: 87% (para entrada 230V)
- Protecção de entrada: fusível NTC e 2. 5A
- Protecção de saída: Sobrecarga de uma limitação de curto-circuito electrónico
- Temperatura de trabalho -5 ~ +45 °C
- Humidade máxima (sem condensação) 95%

## Detalhes.

---

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
90 x 175 x 60	0.5277	6,5x18,1x9,6	DUOX

### Manuais

- 970155 Fuente Alimentacion con Filtro 24Vdc Ref 4825 V06\_24.pdf

### Declaração de conformidade

- DOCF04825PT.pdf