



Code produit

F07701

## PLATINE CORA DUOX PLUS S6

Référence

7701

EAN

8424299077017

### La description.

#### La description

CORA représente l'excellence et l'évolution des platines de rue DUOX PLUS de Fermax, non seulement pour son esthétique élégante, mais aussi pour être l'une des platines de rue les plus interactives du marché, tant pour l'utilisateur que pour l'installateur.

Son **interface utilisateur** est très intuitive et s'affiche sur un écran couleur de 5", avec lequel tout utilisateur peut interagir depuis le clavier mécanique rétroéclairé, agréable au toucher et accessible à tous :

- En tant qu'élément distinctif de sa personnalité, il inclut une **vague de LED** dans son design qui, à travers des changements de couleurs et des mouvements de lumière, transforme l'expérience utilisateur en quelque chose d'interactif et d'unique.
- Clavier mécanique avec **marquages pour aveugles** sur les touches 5 et CLOCHE.
- **Pictogrammes informatifs** sur l'état de la communication (appel, en communication, porte ouverte, canal occupé).
- Possibilité de connexion **par boucle magnétique** en option pour les personnes malentendantes (demander la réf. 7722 séparément)
- **Utilisation guidée étape par étape** et changement de couleur sur les touches rétroéclairées en synchronisation avec les

informations affichées à l'écran.

La configuration **et la gestion** sont très simples et se font uniquement depuis un mobile/tablette/PC, à l'aide d'un serveur web et sans avoir à ouvrir la carte. Pour ce faire, l'installateur doit se placer devant celui-ci et se connecter au point d'accès Wi-Fi généré par celui-ci. Ainsi, vous pouvez gérer :

- Paramètres.
- Annuaire des résidents et concierges.
- Contrôle d'accès (codes clavier, lecteur RFID)
- Test d'installation et de mise à jour des versions du firmware.
- Téléchargement et personnalisation d'images, logos, messages texte et vocaux (2 langues peuvent être sélectionnées pour être lues consécutivement).

## L'AUDIO

Audio de haute qualité grâce au système CDS (Cora Dynamic Sound), qui intègre un haut-parleur CDS et 2 microphones numériques CDS.

## COMMUNICATION

- Les appels peuvent être passés de deux manières :
- en saisissant le code correspondant attribué à la maison + la touche "cloche".
- en recherchant, dans l'annuaire électronique, le résident ou le concierge et une fois trouvé en appuyant sur la touche « cloche ».
- L'appel peut être numérique, alphanumérique, par blocs, etc.
- Il est possible d'appeler directement la conciergerie en appuyant sur la touche SONNERIE. S'il y en a plusieurs, la liste s'affiche sur l'écran pour la sélection.

## CAMÉRA

Il comprend une caméra COULEUR GRAND ANGLE avec éclairage de scène intégré des deux côtés de la caméra et un système de régulation pour la mise au point de la caméra. Le réglage de l'image de la caméra se fait depuis le serveur Web.

## ÉCRAN

L'écran est activé par des capteurs de présence ou en appuyant sur une touche.

Le niveau de luminosité de l'écran peut être automatiquement ajusté en fonction du niveau de lumière ambiante.

Il comprend la fonction *Retroview*, qui permet au visiteur de voir la vidéo capturée par la caméra lors des appels et des conversations en temps réel.

## CONTRÔLE D'ACCÈS

- Ouverture de porte par numéro PIN sur le clavier (jusqu'à 10 000 utilisateurs/codes différents).
- Ouverture de porte par carte de proximité RFID (EM) ou des porte-clés de proximité (jusqu'à 10 000 porte-clés).
- Combinaison des deux précédents pour plus de sécurité.

## MODE VILLA

Il est possible de configurer le panneau pour qu'il fonctionne comme un panneau de maison individuelle.

Dans ce cas, l'appel se fait en appuyant directement sur la touche Cloche.

CORA devient ainsi la solution de portier vidéo pour les villas qui recherchent la distinction, l'élégance et la technologie, ainsi que la sécurité, puisque les fonctions de contrôle d'accès par code clavier, porte-clés de proximité ou une combinaison des deux seront toujours disponibles.

## MONTAGE

CORA peut être installé dans un boîtier **en saillie** ou dans un boîtier **encastrable**, qui doit être commandé séparément.

En cas de remplacement, **un boîtier d'encastrement City/Skyline existant** (S6 ou S8 selon la taille CORA) peut être adapté en commandant séparément le kit d'encastrement réf. 7708.

**D'autres accessoires** tels que cadre de garniture, complément angulaire, visière et plaque répertoire sont également disponibles. Il est possible de combiner deux ou plusieurs plaques, à condition qu'elles soient de la même série. Pour les adapter parfaitement, vous devez utiliser un jeu d'entretoises réf. 8829 pour deux plaques installées, entre leurs boîtes de montage.

Détails techniques supplémentaires

**Remarque** : Pour les installations avec CORA, une version minimale 44.15 du téléphone iLOFT est requise.

## Alimentation

- Tension nominale : 24 Vcc non polarisé (la polarisation n'est pas prise en compte lors de l'installation). Peut être alimenté directement par le bus DUOX.

## Environnement

- Température de fonctionnement : [-25°C, +55°C]

- Humidité relative (sans condensation) : [5 %, 95 %]
- Indice de protection (IP) : 65

## Mécanique

- Dimensions

Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)	Profond (ce qui dépasse de la surface, y compris le boîtier)	Profond (ce qui fait saillie, intégré)
295,5	130	27.6	30	10

- Indice de résistance aux chocs (IK) : 08

État	Consommation maximale (mA) à 24 V	Consommation maximale (mA) à 18 V
Commencer	250	345
Repos	165	225
Écran allumé	235	310
Appel	385	555
Conversation	470	700

## Caméra

- Angles : H=120° ; V=80°
- Vision nocturne en couleur grâce à des LED blanches. L'utilisation de LED élimine le besoin d'éclairage supplémentaire.
- Résolution de la caméra : 1280 x 720 pixels
- Résolution vidéo sur le moniteur :
- Vidéo Premium (option par défaut sur les moniteurs 7 pouces) : 720 x 480
- Vidéo standard : 368 x 288

## Écran

- Taille : 5 pouces au format vertical 4:3
- Résolution : 640 x 480 pixels

## Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
1.462	5x43,9x17	DUOX

### Manuels

- 970316c Guia rapida Placa Cora V12\_25.pdf
- 970317A Manual instalador Placa CORA V04\_25.pdf
- 970317E Manual instalador Placa CORA V04\_25.pdf
- 970317F Manual instalador Placa CORA V04\_25.pdf
- 970317I Manual instalador Placa CORA V04\_25.pdf
- 970317O Manual instalador Placa CORA V04\_25.pdf
- 970317P Manual instalador Placa CORA V04\_25.pdf
- 970317V Manual instalador Placa CORA V04\_25.pdf

### Accessoires



F07703

BOÎTIER CORA ENCASTRABLE S6



F07709

BOÎTIER SAILLIE CORA S6



F07704

COMPLEMT. ANGULAIRE CORA  
SIMPLE S6



F07707

PLAQUE DE PROPRETÉ CORA DOUBLE  
S6



F07706

PLAQUE DE PROPRETÉ CORA S6



F07702

PLATINE CORA RÉPERTOIRE S6

## Autres images



## Vidéo du produit (url)

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34ATh8vnSyL3AuWHYADf-S6>